

WYKAZ ZŁĄCZ:

obwód nr 04
Z-04/1 [ID: Z4309777] - KRSN-P2/2F-NH2/R-NH00/F
Z-04/2 [ID: Z4309778] - KRSN-00/4R-NH2/F+P1-Rs/LZV/F
Z-04/3 [ID: Z4309779] - P1-Rs/LZV/F
Z-04/4 [ID: Z4309780] - P1-Rs/LZV/F
Z-04/5 [ID: Z4309781] - KRSN-00/4R-NH2/F+P1-Rs/LZV/F
Z-04/6 [ID: Z4309785] - P1-Rs/LZV/F
Z-04/7 [ID: Z4309784] - P1-Rs/LZV/F
Z-04/8 [ID: Z4309783] - P1-Rs/LZV/F
Z-04/9 [ID: Z4309782] - P1-Rs/LZV/F
obwód nr 05
Z-05/1 [ID: Z4309786] - KRSN-P2/2F-NH2/R-NH00/F
Z-05/2 [ID: Z4309787] - P1-Rs/LZV/F
Z-05/3 [ID: Z4309788] - P1-Rs/LZV/F
Z-05/4 [ID: Z4309789] - P1-Rs/LZV/F
Z-05/5 [ID: Z4309790] - P1-Rs/LZV/F
Z-05/6 [ID: Z4309791] - P1-Rs/LZV/F

WYKAZ ODCINKÓW:

obwód nr 04
1- NA2XY 4x240, 147 m (stacja - Z-04/1)
2- NA2XY 4x240, 32 m (Z-04/1 - Z-04/2)
3- NA2XY 4x240, 32 m (Z-04/2 - Z-04/3)
4- NA2XY 4x240, 29 m (Z-04/3 - Z-04/4)
5- NA2XY 4x240, 3 m (Z-04/4 - Z-04/5)
6- NA2XY 4x240, 14 m (Z-04/5 - Z-04/6)
7- NA2XY 4x240, 3 m (Z-04/6 - Z-04/7)
8- NA2XY 4x240, 28 m (Z-04/7 - Z-04/8)
9- NA2XY 4x240, 28 m (Z-04/8 - Z-04/9)
10- NA2XY 4x240, 8 m (Z-04/9 - Z-04/2)
ŁĄCZNIE: 324 m / 368 m
obwód nr 05
11- NA2XY 4x240, 211 m (stacja - Z-05/1)
12- NA2XY 4x240, 21 m (Z-05/1 - Z-05/2)
13- NA2XY 4x240, 25 m (Z-05/2 - Z-05/3)
14- NA2XY 4x240, 13 m (Z-05/3 - Z-05/4)
15- NA2XY 4x240, 3 m (Z-05/4 - Z-05/5)
16- NA2XY 4x240, 55 m (Z-05/5 - Z-05/6)
ŁĄCZNIE: 328 m / 360 m

WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH

NR	X	Y
44	6516 390,9	5685 170,3
45	6516 374,1	5685 115,2
46	6516 376,5	5685 110,6
47	6516 365,3	5685 072,9
48	6516 378,1	5685 049,2
49	6516 393,5	5685 021,2
50	6516 408,7	5685 992,9
51	6516 422,0	5685 966,9
52	6516 421,6	5684 968,5
53	6516 419,8	5684 971,3
54	6516 413,8	5684 968,3
55	6516 413,2	5684 969,4
56	6516 400,3	5684 993,6
57	6516 387,3	5685 017,7
58	6516 339,4	5684 985,9
59	6516 348,6	5684 969,1
60	6516 360,6	5684 947,5
61	6516 354,4	5684 944,2
62	6516 352,0	5684 948,4
63	6516 352,6	5684 947,0
64	6516 364,4	5684 925,3
65	6516 363,2	5684 920,8
66	6516 354,0	5684 918,0
67	6516 340,5	5684 909,4

PLAN WYKONAWCZY

UWAGI:

- Kabel nn, 0,4kV w ziemi układać w wykopie na głębokości 0,7 m
- Na końcach kabli pozostawić zapasy kablowe 1,5 m
- Położenie miedzi ustalić na podstawie przekopów

Przyłączenie do sieci elektroenerget. kompleksu 15 bud. jednorodzinnych - dz. 549 w m. Nowy Ochędzyn, gm. Sokolniki (Budowa linii kablowych nn)			
Projekt budowlany sieci kablowej nn			
INWESTOR	ENERGA-OPERATOR SA, Oddział w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Kępnie, ul. Młyńska 10, 63-600 Kępno	OBI/43/2503739 KJ00953/26	
PROJEKTANT	mgr inż. Piotr Prusinkiewicz, ul. Powstańców Włp. 33, 63-500 OSTRESZYN	DATA	SKALA
KIEROWNIK PRACOWNI	mgr inż. Piotr Prusinkiewicz	IV. 2026	1:500
PZT: Trasa sieci kablowej nn, lokalizacja złącz (Etap II osiedla - obwody nr 04 i 05)			
			E -01

