34.1 ZESTAWIENIE MONTAŻOWE KABLI nN 0,4kV I OSPRZĘTU

Sieć elektroenergetyczna nn-0,4kV - Gdynia, ul. Kolonia, dz. 875/3, obr. 0014 Dąbrowa, gm. M. Gdynia

Lp	Odcinek		KABEL		Długość wykopu	Układanie kabla w gruncie				Układanie kabla	Zapas kabla		Osprzęt kablowy					Rozdzielnice kablowe i szafki pomiarowe		Wkładki bezpiecznikowe					Uziom i ochrona odgromowa		Pozostałe					
	od	do	NA2XY(YAKXS) 4x120mm² [m]	DŁUGOŚĆ LINIOWA [m]	szerokość 0,6m [m]	bezpośrednio w gruncie [m]	w rurze osłonowej [mb]	w przecisku mechanicznym w rurze SRS [m]	w przewiercie sterowanym w rurze SRS [m]	w złączu	przy złączu [m]	przy mufie [m]	Głowica termokurczliwa SFEX4 120-240 [szt.]	Mufa kablowa przelotowa SMHSV4 50-150 [kpl.]	Złączka 2-ZA 120 [szt.]	Rura SRS 0110 [m]	Wkład uszczelniający do rur SRS [szt.]	KRSN-00/4R-NH2/F [kpl.]	KRSN-P2/2F-NH2/R-NH00/F [kpl.]	Zwora WTZ-2 400A [szt.]	Wkładka WT-1/gF 125A 500V [szt.]	Wkładka WT-1/gF 80A 500V [szt.]	Wkładka WT-00/gF 50A 500V [szt.]	Wyłącznik nadmiarowo prądowy bez członu zwarciowego In=25A [szt.]	Bednarka PFeZn 25x4mm	Złącze krzyżowe do bednarki [szt.]	Folia niebieska [m]	Tabliczka opisowa kabla [szt.]	Tabliczka opisowa złącza [szt.]	Tabliczka opisowa Podział Sieci [szt.]	Oznaczniki kablowe [szt.]	Piasek [m3]
	T324402 Chwaszczyńska 169 cbw. 2/04																															
1	**proj. mufa SMHSV4 50-150** kier. istn. słup 411/P	**proj. Z32_____ KRSN-00/4R-NH2/F**	**6**	2	2	2				1,5	1	1,5	1	1	4			1		3	3	3			4	1	4	2	1		2	1
2	**proj. Z32_____ KRSN-00/4R-NH2/F**	**proj. mufa SMHSV4 50-150** kier. istn. Z-1/411	**6**	2		2				1,5	1	1,5	1	1	4					3							4	2			2	
3	**proj. Z32_____ KRSN-00/4R-NH2/F**	**proj. Z32_____ KRSN-P2/2F-NH2/R-NH00/F**	**170**	160	101	10,5	95	3,5	56	3	2		2			155	6		1	6			3	1	170	6	105	2	1		20	10
4	**proj. Z32_____ KRSN-P2/2F-NH2/R-NH00/F**	Z-201/1120 ZK-2+2TL	**92**	84	76	8,5	70	8,5		3	2		2			78,5	4			3					93	4	80	2		1	16	8
	RAZEM		**274**	**248**	**179**	**23**	**165**	**12**	**56**	**9**	**6**	**3**	**6**	**2**	**8**	**233**	**10**	**1**	**1**	**15**	**3**	**3**	**3**	**1**	**267**	**11**	**193**	**8**	**2**	**1**	**40**	**19**

Elementy uziemienia dostosować tak, aby wypadkowa rezystancja uziemienia wspólna z istniejącym spełniała warunek: Rw≤5Ω