

3. ZESTAWIENIE MONTAŻOWE

ZESTAWIENIE MONTAŻOWE																				
Budowa linii kablowej elektroenergetycznej nn-0,4kV dla zasilania budynku mieszkalnego - wielorodzinnego przy ul. Dąbrówki w Gdańsku																				
Relacja		Linie kablowe nn-0,4kV										Nawierzchnia								
		Kabel	Wykop	Ułożenie kabla			Uziom	Inne			Wkładki/zabezpieczenia									
Od	Do	Rodzaj kabla	Długość	Wykop o wym. 0,4 x 0,8m	W ziemi	Przewiert sterowany rurą HDPEp 160	Rura karbowana HDPE 160	Bednarka ocynkowana FeZn 25x4	Paczatka termokurczliwa AK4	Kapturek uszczelniający REC160	Oznaczniki kablowe	Folia kablowa perforowana niebieska szer. 30 cm gr. 0.5	Piasek	Wkładka topikowa WTNH-2 gF 355A	Zworki kablowe WTZ-2	Wkładka topikowa WTNH-2 gG 160A	Złącze kablowe KRSN-00/4R-NH2/F	Yabliczka "PODZIAŁ SIECI"	Rozbiórka i odtwarzanie nawierzchni z kostki	Oodtwarzanie trawnika
														szt.	szt.	szt.	szt.	m	m3	szt.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
-	-	-	m	m	m	m	m	m	szt.	szt.	szt.	m	m3	szt.	szt.	szt.	szt.	m2	m2	
Stacja transf. nr T317503-500 "HAWLA II"																				
istn. Z3104554	proj. KRSN-00/4R-NH2/F	YAKXS 4x240mm2	98,0	89,0	89,0	-	4,5	98,0	2,0	-	8,0	89,0	7,1	3,0	9,0	6,0	1,0	-	2,0	89,0
		YAKXS 4x240mm2	149,0	90,0	90,0	14,5	10,5	149,0	2,0	4,0	14,0	90,0	7,2	-	-	-	-	1,0	90,0	90,0
proj. KRSN-P2/2F-NH2+1R-NH00/F	istn. Z3101354	Razem	247	179	179	15	15	247	4	4	22	179	14	3	9	6	1	1	92	179