

- Szafkę AMI IN wyposażać w sterownik umożliwiający podłączenie czujnika przechyłu CP-2 (wg schematu ze standardu szafek AMI str. 35)
- Czujnik przechyłu CP-2 podłączyć, zgodnie ze standardem szafek AMI, przewodem dwużyłowym o przekroju min. 0,75 mm2 prowadzonym w osłonie odpornej na działanie promieni UV.

[illegible]

transformatorowej .
Na rozłączniku bezpiecznikowe zastosować rozłączniki typu smartARS00-x-V-Xpro oraz smartARS2-x-V-Xpro

proj. przewody napieciowe przekładników YKY 5x1,5 w DVR50
proj. przewody prądowe wlrne przekładników YKY 7x2,5 w DVR50
szafka AMI typu 1N/F (800x400x250)
skład bilansujący AMI
WTN-2/gG 100A
WTN-2/gG 100A
WTN-2/gG 100A
WTN-2/gG 100A
WTN-2/gG 80A
WTN-2/gG 80A
WTN-2/gG 80A
WTN-2/gG 80A
WTN-2/gG 100A
ARS 630kVA pro
WTN/NH-3/gTr 400kVA
PEN
uzziemiaenie polaczone z uzziemiaeniem stacji transf.
L1/L2/L3 Cu 40 x 10mm
R10-NH12
R9-NH12
R8-NH12
R7-NH12
R6-NH10
R5-NH10
R4-NH100
R3-NH100
R2-NH12
R1-NH12
REZERWA
obw. 7
obw. 6
obw. 5
obw. 4
obw. 3
obw. 2
obw. 1
obw. 0
2x4xYKXS 1 x 120 mm2 - 15m
2xBE110, l=3m + 2xDVK110, l=2m

mgr inż. Jerzy Tabaka

USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. JERZY TABAKA 11-700 Mragowo, ul. Królewicka 40b/2, tel. 792-750-677			
Temat:	Schemat elektryczny zasilania		
OBIEKT:	Stacja transformatorowa SN/nN 150/4kV		
ADRES:	dz. 594, obręb 2 Bartoły Wielkie, gm. Barczewo		
INWESTOR:	ENERGA-OPERATOR SA ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk	DATA	02.02.2023r.
PROJEKTANT:	mgr inż. Jerzy Tabaka ul. burd. WAM-005/P00E/07	SKALA	Nr rys. 2
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Sylwia Tabaka		

796.S OBI/63/2201168, WP P/21/014883