

Znak EOP/KW/4/2026/04/023244

Kalisz, 23.04.2026 roku

Dot. przyłączenia do sieci elektroenergetycznej hali magazynowo - produkcyjnej z zainstalowanym mikroźródłem w lokalizacji: Kuny gm. Władysławów dz. nr 571/5, 571/6, 572/2, 573/8, 573/5, 570/2, 569/3.

W nawiązaniu do umowy nr P/21/032708 o przyłączenie hali magazynowo - produkcyjnej z zainstalowanym mikroźródłem w lokalizacji: Kuny gm. Władysławów dz. nr 571/5, 571/6, 572/2, 573/8, 573/5, 570/2, 569/3 oraz Państwa pisma z dnia 03.06.2024 r. wprowadzamy do warunków przyłączenia P/21/032708 z dnia 25.05.2021 r. zmiany w punkcie nr 3, 4, 5, 6, 7.1.1., 7.1.6., 7.2., które przyjmują brzmienie:

„3. Moc przyłączeniowa: **Etap I - 700 kW (wzrost o 200 kW)**
 Etap II - 1200 kW (wzrost o 700 kW) – rozwiązanie tymczasowe
 Etap III - 1200 kW (wzrost o 700 kW)

4. Miejsce przyłączenia:

Etap I

GPZ - Turek Zdrojki [06004]

Linia 15 kV Linia Nr 41000 Władysławów [SN6-06004/10]

Obiekt Ciąg liniowy [SN] Linia Nr 41000 Władysławów [SN6-06004/10]

Etap II

GPZ - Turek Zdrojki [06004]

Linia 15 kV Linia Nr 41000 Władysławów [SN6-06004/10]

Obiekt Ciąg liniowy [SN] Linia Nr 41000 Władysławów [SN6-06004/10]

Etap III

GPZ - Kragola

Projektowana linia kablowa 15 kV pole SN nr 9

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

Etap I - zaciski odpływowe rozłącznika nr 461566 na słupie rozgałęźnym linii SN 15 kV Turek Zdrojki – Władysławów w kier. stacja nr T406073 – bez zmian. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności urządzeń i eksploatacji pomiędzy stronami.

Etap II - zaciski odpływowe rozłącznika nr 461566 na słupie rozgałęźnym linii SN 15 kV Turek Zdrojki – Władysławów w kier. stacja nr T406073 – bez zmian. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności urządzeń i eksploatacji pomiędzy stronami.

Etap III - zaciski głowic kablowych w polu rozgałęźnika kablowego zasilanego z proj. linii SN 15 kV GPZ Kragola pole nr 9 przewidzianego dla zasilania stacji transformatorowej Podmiotu przyłączanego. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności urządzeń i eksploatacji pomiędzy stronami.

6. Rodzaj przyłącza:

Etap I – napowietrzne

Etap II – napowietrzne

Etap III - kablowe

7.1.1. Urządzenia WN i SN:

Etap I

a) zakres niezbędny do Rozbudowy Sieci:

Nie dotyczy.

b) zakres niezbędny do realizacji Przyłącza:

Nie dotyczy.

Etap II

a) zakres niezbędny do Rozbudowy Sieci:

W rozdzielni SN 15 kV w GPZ Turek Zdrojki w polu nr 8 oraz polu nr 10 przewidzieć przekładniki prądowe o przełączalnym prądzie pierwotnym w zakresie 2x200/5/5A.

b) zakres niezbędny do realizacji Przyłącza:

Nie dotyczy.

Etap III

a) zakres niezbędny do Rozbudowy Sieci:

1. Zrealizować rozbudowę sieci zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/23/041851 z dnia 17.08.2023 r. aktualizacja nr 1 z dnia 24.01.2024 r.

2. Do proj. rozgałęźnika kablowego określonego w ppkt. b) wprowadzić przelotowo, kablem o przekroju 300 mm², projektowaną zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/23/041851 aktualizacja nr 1 z dnia 24.01.2024 r., linię kablową SN 15 kV z GPZ Kragola pole nr 9.

b) zakres niezbędny do realizacji Przyłącza:

Na terenie przyłączanej działki należy pobudować rozgałęźnik kablowy SN, w którym zastosować 3 polową rozdzielnicę SN (KKT). Pole typu "T" w rozgałęźniku kablowym SN w kierunku stacji abonenckiej powinno posiadać funkcjonalność pola transformatorowego z wyłącznikiem o parametrach elektrycznych dostosowanych do potrzeb odbiorcy oraz zabezpieczeniem autonomicznym nastawionym selektywnie w stosunku do linii zasilającej.

Specyfikacja zabezpieczenia autonomicznego:

- działające na otwarcie wyłącznika w polu
- o wybieralnych charakterystykach prądowych zależnych i niezależnych dla zakłóceń międzyfazowych oraz niezależnych dla zakłóceń doziemnych
- kryterium prądowe przeciążeniowe $I >$
- kryterium prądowe zwarciove $I >>$
- kryterium prądowe od zwarć doziemnych I_0
- nastawy czasowe oddzielne dla każdego z zabezpieczeń
- przekaźnik wyposażony w styk sygnalizacyjny zadziałania zabezpieczenia lub elektryczny wskaźnik zadziałania zabezpieczenia autonomicznego.

Do rozgałęźnika kablowego zapewnić dojazd z drogi publicznej uprawnionych służb ENERGA-OPERATOR SA lub podmiotów działających na jej zlecenie. Rozgałęźnik kablowy zlokalizować poza pasem drogowym w miejscu umożliwiającym swobodny do niego dostęp i dojazd. Zgodę na budowę rozgałęźnika kablowego pozyskać w formie służebności przesylu.

Szczegóły przebiegu proj. linii oraz lokalizacji rozgałęźnika kablowego SN 15 kV zostaną określone przez projektanta na podstawie wizji lokalnej oraz po uzgodnieniu koncepcji przez ENERGA-OPERATOR SA.

7.1.6. Demontaże:

Etap I – nie dotyczy

Etap II – nie dotyczy

Etap III – istniejący rozłączniko-uziemnik nr 461566 należy zdemontować

7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyłączany:

1. Istniejącą stację transformatorową nr T406073 należy dostosować do zwiększonego poboru mocy lub wymienić na nową. W stacji przewidzieć układ pomiarowy zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt.9. W etapie III zasilanie stacji transformatorowej nr T406073 będzie odbywało się linią kablową SN 15 kV, którą należy wyprowadzić z proj. rozgałęźnika kablowego SN 15 kV zasilanego z proj. linii SN 15 kV SN 15 kV z GPZ Kragola pole nr 9."

Stosownie do powyższego przesyłamy w załączeniu aneks nr 2 do umowy o przyłączenie nr P/21/032708 z dnia 18.08.2021 r. uwzględniający przedmiotowe zmiany, który po uzupełnieniu i podpisaniu prosimy przesłać w 2 egz. do ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu al. Wolności 8, 62-800 Kalisz.

Z poważaniem



Kierownik Wydziału
Przyłączeń i Rozbioru
Tomasz Bartoś



Załączniki:

- aneks nr 2 do umowy o przyłączenie nr P/21/032708 - 2 egz.

K/o

4MMPR a/a

P/24/082308 (cancels nr 2)

