



SID0000000005630950

	Energa-Operator S.A. z Oddziałem w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie przy ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, Rejon Dystrybucji w Lidzbarku Warmińskim, Dział Zarządzania Inwestycjami (62MZI)	NUMER IDENTYFIKACYJNY ZADANIA OBMBS/62/26950
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH S 4		

A) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 1) Nazwa i adres obiektu (zamówienia):
Głotowo, Dobre Miasto obszar wiejski, nr dział.: 8-27,
- 2) Przedmiot i zakres zamówienia:
Zadanie: 1 Wykonanie robót - wymiana przewodów linii napowietrznej na AsXSn 4x120 mm² dł. 721/793 m., wymiana słupów szt. 10, stacja L -0833 Głotowo 1 obw. 02 gmina Dobre Miasto OBMBS/62/26950,

1. Wymiana przewodów linii napowietrznej nN na AsXSn 4x120 mm² dł. 721/793 m.
2. Wymiana słupa na E12/12 – 1 szt.
3. Wymiana słupów na E 13,5/15 – 5 szt.
4. Wymiana słupów na E 13,5/4,3 – 4 szt.
5. Zabudowa ogranicznika przepięć na słupie linii napowietrznej oraz wykonanie zejścia płaskownikami ocynkowanym wzdłuż żerdzi słupa – 4 szt.
6. Podłączenie wybudowanych urządzeń do sieci elektroenergetycznej
7. Budowa uziomów:
- czterech kpl. uziemień przy słupie linii napowietrznej o wartości nie większej niż 10 Ω

Prace wykonać zgodnie z dokumentacją do 23-04-2027 r.

W ofercie należy uwzględnić niezbędną chirurgię drzewostanu znajdującego się w obszarze modernizowanej sieci 0,4 kV

B) ZASADY PROWADZENIA ROBÓT

- 1) Rozpoczęcie robót:
 1. Wykonawca może przystąpić do wykonywania robót po przejęciu terenu budowy od Zamawiającego.
 2. Po przejęciu terenu budowy, na żądanie Zamawiającego Wykonawca sporządzi i uzgodni z Zamawiającym harmonogram realizacji robót objętych niniejszą Specyfikacją.
 3. Podstawową formą realizacji zadań na urządzeniach nn, jest technologia prac pod napięciem (PPN). Aby móc realizować prace w technologii PPN Wykonawca zobowiązany jest do podpisania porozumienia w sprawie współpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.
 4. Podczas wykonywania prac, dla których nie można zastosować technologii PPN, Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym sposób ich realizacji:
 - a) Wykonawca będzie realizować we własnym zakresie przełączenia ruchowe, jedynie za zgodą Zamawiającego, zgodnie z „Zasadami dopuszczeń do pracy zespołów wykonawców zewnętrznych przy urządzeniach elektroenergetycznych Energa-Operator S.A.” dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego,
 - b) w pozostałych przypadkach przełączenia ruchowe realizować będzie Zamawiający.
 5. Na czas wykonywania prac, podczas których nie można zastosować technologii PPN, w celu ograniczenia przerw planowych, prace należy wykonywać zgodnie ze „Standardami dotyczącymi ograniczenia przerw planowych” dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.
 6. W przypadku realizacji prac z wyłączeniem, Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym terminów i czasów wyłączeń. Uzgodnione czasy wyłączeń podlegają rozliczeniu powykonawczemu i są podstawą do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogólnych Warunków Umów, w przypadku ich przekroczenia.
- **maksymalny, łączny czas wyłączenia podczas realizacji przedmiotowego zadania nie może przekroczyć :**
 - **wyłączenie stacji - 3 godziny**
 - **wyłączenie linii nN – 6 godzin**
- w przypadku realizacji prac z wyłączeniem Wykonawca zobowiązany jest do wywieszenia, w obszarze objętym wyłączeniem, w miejscach i ilości wskazanej przez Zamawiającego, plakatów informujących o planowanym wyłączeniu, dla tych prac, w których Zamawiający będzie tego wymagał,
- plakatowanie obszaru podlegającego wyłączeniu jest elementem przygotowania strefy pracy,

- Zamawiający przekazuje Wykonawcy przygotowane plakaty w wersji elektronicznej, po uzgodnieniu terminów i czasów wyłączeń.
7. Wniosek dotyczący wyłączeń linii energetycznych nn, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robót i wyłączeń Wykonawca jest zobowiązany złożyć Zamawiającemu na co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym pierwszym wyłączeniem.
- 2) Sposób prowadzenia dokumentów budowy:
1. W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia, dziennik budowy (jeżeli jest wymagany) winien być przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.
 2. Czynności geodezyjne wykonywane na budowie winny mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy.
- 3) Wykonawca jest zobowiązany do:
1. Realizacji robót zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-Operator S.A. dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego.
 2. Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiającego materiałów z demontażu, określonych w załączniku nr 1 do Specyfikacji „Wykaz materiału z demontażu przeznaczonego do zwrotu Zamawiającemu”. Materiały z demontażu nie podlegają przekazaniu do magazynu w przypadku braku załącznika nr 1 do Specyfikacji.
 3. Zagospodarowania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich powstałych w trakcie procesu budowlanego odpadów (żłom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami, poza określonymi w ppkt 2.
 4. Informowania Zamawiającego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w Specyfikacji) odpadów, a w szczególności odpadów niebezpiecznych.
 5. Informowania Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach mogących negatywnie oddziaływać na środowisko.
 6. Usuwania na własny koszt i własnym staraniem skutków wszelkich zdarzeń negatywnie oddziałujących na środowisko lub mogących negatywnie oddziaływać na nie w przyszłości, które wynikły z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 7. Organizowania pracy w sposób niezagrożący środowisku naturalnemu.
 8. Likwidacji terenu budowy i pełnego uporządkowania terenu, na którym były prowadzone roboty budowlane i doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej właściwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego ukształtowania oraz standardów jakości ziemi), również nawierzchni urządzonych.
 9. Podłączenia wybudowanych/przebudowywanych urządzeń SN oraz nn do sieci elektroenergetycznej Zamawiającego.
 10. Podłączenia wybudowanych/przebudowanych urządzeń nn do sieci kablowej nn, sieci napowietrznej nn oraz rozdzielnic nn Zamawiającego winny być realizowane w technologii PPN.
 11. Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:
 - Instrukcją prac pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urządzeniach rozdzielczych do 1 kV,
 - Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napięciem przez wykonawców zewnętrznych na urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV Energa-Operator S.A.,dostępny na stronie internetowej Zamawiającego.
 12. Opracowania i uzgodnienia z właściwym zarządcą drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrębie prowadzonych prac oraz ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego, terenów należących do PKP SA oraz innych terenów za zajęcie których właściwy zarządca nałożył opłatę w drodze decyzji.
 13. Uzyskania decyzji i uzgodnień administracyjnych związanych z realizacją robót (z wyjątkiem opłaty wynikającej z decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami).
 14. Wypłaty ewentualnych odszkodowań za zniszczone w trakcie realizacji robót urządzenia, tereny i plony.
 15. Wykonania pomiarów, badań i prób technicznych wybudowanych urządzeń elektroenergetycznych wymienionych w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych z zachowaniem następującego podziału obowiązków:
 - a) badania linii kablowych nn:
 - badania podstawowe – prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,
 - b) badania linii kablowych SN:
 - badania podstawowe – prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,
 - badania diagnostyczne – pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiający,
 - c) badania linii kablowych WN:
 - badania podstawowe – prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,
 - badania diagnostyczne – prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca.Zakres badań podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN określony jest w „Instrukcji wykonania badań linii kablowych WN i SN” obowiązującej w Energa-Operator S.A.
 16. Dla linii kablowej SN 15 kV o długości powyżej 50 m – powiadomienia Zamawiającego (Inspektora Nadzoru), z 10 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umożliwi firmie działającej w imieniu Zamawiającego na przeprowadzenie badań diagnostycznych. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegóły związane z przeprowadzeniem badań diagnostycznych, w tym

sposób przygotowania kabla do badań.

17. Usunięcia uchybień, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywania kontroli/badań, zgodnie z zaleceniami określonymi w protokole z badań diagnostycznych, który Zamawiający dostarczy Wykonawcy w ciągu 5 dni roboczych od dokonanej kontroli/badań.
 18. Wykonania ewentualnych robót dodatkowych niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego lub robót zamiennych. Ustalenie wartości tych robót nastąpi na podstawie opracowanych przez Wykonawcę kosztorysów sporządzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaźników cenotwórczych zamieszczonych w Informacjach o cenach czynników produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibą Zamawiającego, z kwartału poprzedzającego termin realizacji robót. Dla prac w technologii PPN – stawki i wskaźniki przyjmowane będą wg średniego poziomu cen, dla pozostałych – wg minimalnego. Przygotowane przez Wykonawcę kosztorysy muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. Zatwierdzone kosztorysy stanowią podstawę do ustalenia ostatecznej wartości robót dodatkowych.
 19. Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
 20. Wykonania na etapie składania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.
 21. Realizowania wszelkich obowiązków Zamawiającego, wynikających z zawartych przez Zamawiającego odrębnych umów najmu istniejących słupów elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury obcej, o ile Zamawiający poinformował Wykonawcę o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych obowiązków. Powyższe ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawcę jakichkolwiek prac na i przy urządzeniach Zamawiającego, na których jednocześnie zamontowana została obca infrastruktura techniczna (np. sieć oświetlenia drogowego, sieć telekomunikacyjna, itp.).
- 4) Zaopatrzenie budowy w materiały i urządzenia:
1. Dostawa inwestorska obejmuje następujące materiały i urządzenia:

1. Przewód AsXSn 4x120 mm² dł. 793 m.

Powyższe długości przyjęto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunków Przyłączenia lub Wytycznych.

2. Wykonawca, najpóźniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginał potwierdzenia rezerwacji materiałów objętych dostawą inwestorską z Wydziału/Działu Zarządzania Inwestycjami.
 3. Odbiór materiałów i urządzeń następuje z magazynu RD Lidzbark w terminie nie dłuższym niż 7 dni licząc od daty realizacji wskazanej na rezerwacji. Materiały są wydawane w dni robocze, w godzinach 7-14.
 4. Podstawą do odbioru materiałów, o których mowa w ppkt 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od pracownika Zamawiającego (w tym wydruk otrzymanego pliku pdf).
 5. Wykonawca odbierze materiał własnym kosztem i staraniem.
 6. Wszystkie materiały (poza wymienionymi w ppkt 1 niezbędne do realizacji robót budowlanych dostarcza Wykonawca).
- 5) Zamawiający na własny koszt zobowiązuje się do:
1. Zapewnienia materiałów z dostawy inwestorskiej.
 2. Wykonania następujących prac:
 - wyłączeń i dopuszczeń na sieciach WN oraz nn, SN,
 - zapewnienia zasilania rezerwowego jeżeli wystąpi taka konieczność,
 - badań kabli powyżej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelności dla linii powyżej 50 m.
 3. Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawcę obowiązku realizacji prac związanych z dopuszczeniem zgodnie z „Zasadami dopuszczeń do pracy zespołów Wykonawców zewnętrznych przy urządzeniach elektroenergetycznych Energa-Operator S.A.”.

C) WYMAGANIA OGÓLNE ODNOŚNIE STOSOWANYCH MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ, TYPOWYCH ROZWIĄZAŃ

- 1) Do wbudowania dopuszcza się jedynie materiały i urządzenia znajdujące się na liście materiałów prekwalifikowanych dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego i aktualnej na dzień podpisania umowy lub spełniające standardy techniczne obowiązujące dla urządzeń SN i nn określone przez Zamawiającego i aktualne na dzień podpisania umowy. Wszelkie zmiany stosowanych materiałów i urządzeń na inne niż obowiązujące na dzień zawarcia umowy wymagają pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiał nieobjęty ww. uregulowaniami Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.
- 2) Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu, itp. Na środkach transportowo-sprzętowych przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z wymaganiami wskazanymi przez producenta.
- 3) Materiały i urządzenia nieodpowiadające ww. wymaganiom powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.
- 4) Do zamknięć obiektów elektroenergetycznych należy stosować system typu „Master Key”, jednakowy dla wszystkich obiektów i urządzeń oraz zgodny z wytycznymi „Wytyczne w zakresie sposobów zamknięć obiektów elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w Energa-Operator S.A.” dostępnymi

na stronie internetowej Zamawiającego.

- 5) W ofercie należy przewidzieć montaż wkładek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych.
- 6) Do obowiązków Wykonawcy w zakresie telesterowania należy:
 - a) edycja rozłącznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadającej za dany obszar,
 - b) edycja sygnalizacji z rozłącznika SN,
 - c) parametryzacja kanału transmisji,
 - d) sprawdzenie poprawności edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM odpowiadającej za dany obszar.

D) KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót.

- 1) Wykonawca ma obowiązek powiadomienia przedstawiciela Zamawiającego, wskazanego w umowie o wykonanie robót budowlanych, elektronicznie lub na piśmie o terminie wykonywania robót zanikających oraz podlegających zakryciu.
- 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiałów i urządzeń przed wbudowaniem.
- 3) Badania w czasie wykonywania robót i po wykonaniu robót:
 1. Linie napowietrzne – sprawdzeniu i badaniom podlegają:
 - a) posadowienie słupów (właściwe ustojowanie zależne od kategorii gruntu),
 - b) trasa linii,
 - c) pomiar rezystancji uziemień ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej,
 - d) mocowanie przewodów roboczych i ich łączenie,
 - e) wielkość zwisów przewodów roboczych.
 2. Linie kablowe – sprawdzeniu podlegają między innymi:
 - a) trasy rowów kablowych w stosunku do projektowanych przebiegów,
 - b) głębokości ułożenia kabli i osłon rurowych,
 - c) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
 - d) zagęszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrębie prowadzonych prac,
 - e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nn.
 3. Linie kablowe nn – badania podstawowe (dla wszystkich budowlanych i przebudowanych odcinków kablowych) obejmują:
 - a) pomiar rezystancji uziemień ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej,
 - b) pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nn,
 - c) pomiar rezystancji izolacji kabli do 1 kV,
 - d) pomiar rezystancji lub ciągłości żył roboczych.
 4. Wszelkie badania powinny być wykonane przez osoby posiadające właściwe uprawnienia kwalifikacyjne. Protokoły z badań diagnostycznych należy dostarczyć w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej oraz w formie protokołu papierowego z oceną badania i podpisem osoby uprawnionej. Próby i badania dla linii kablowych WN i SN należy wykonywać zgodnie z „Instrukcją badania linii kablowych WN i SN” obowiązującą w Energa-Operator S.A.
 5. Stacje transformatorowe – sprawdzeniu i badaniom podlegają:
 - a) rozdzielnice nn,
 - b) pomiar rezystancji uziemień ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej,
 - c) posadowienie słupów (właściwe ustojowanie zależne od kategorii gruntu),
 - d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych,
- 4) Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badań i pomiarów.

E) ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

- 1) Ze względu na specyfikę robót budowlanych mogą być przeprowadzane następujące odbiory:
 1. Odbiór częściowy lub odbiór etapowy.
 2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.
 3. Odbiór techniczny.
 4. Odbiór końcowy.
- 2) Każdy z wymienionych w pkt 1 odbiorów realizowany jest na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.
- 3) Odbiór techniczny przeprowadza się po zakończeniu robót budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg warunków zawartych w umowie o wykonanie robót budowlanych.
- 4) Odbiór końcowy przeprowadza się po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich, wskazanych na odbiorze technicznym, brakujących dokumentów.
- 5) Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowiązany przygotować:
 1. Dokumentację powykonawczą obejmującą wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robót budowlanych,

przystosowaną do formatu A4, zgodną z „Wytycznymi dla Wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych” dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze położenia obiektu budowlanego w terenie – zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej. Wersję elektroniczną należy dostarczyć na płycie CD/DVD opisanej nazwą „operat powykonawczy” oraz adresem zamówienia i numerem umowy. Elementy projektowe mają zostać wrysowane cyfrowo w układzie współrzędnych WGS „2000” na warstwie/-ach o nazwie – numer OBI-opis. W przypadku gdy ośrodki geodezyjne nie posiadają mapy cyfrowej w ww. układzie WGS „2000” dopuszcza się dostarczenie mapy w układzie WGS 1965 strefa 2.

Dostarczane pliki *.dxf winny być zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawierać współrzędne geodezyjne związane tylko i wyłącznie z inwentaryzacją powykonawczą (pomiarom) danego obiektu elektroenergetycznego. W nazwach plików oraz w nazwach warstw nie należy stosować polskich znaków. Punkty na mapie odzwierciedlające lokalizację stanowisk słupowych należy łączyć linią ciągłą (nie należy przedstawiać napowietrznego ciągu liniowego w formie tylko samych stanowisk słupowych). Kable elektroenergetyczne należy wkreślać w formie polilinii. Mufy kablowe należy oznaczać w sposób czytelny. Rury osłonowe należy wkreślać liniami innego koloru niż linie elektroenergetyczne lub w sposób umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację. Stacje transformatorowe WN/SN (budynki, fundamenty pod konstrukcje urządzeń aparatury WN, maszty oraz ciągi komunikacyjne, ogrodzenie), stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgałęźniki kablowe SN oraz złącza 0,4 kV winny posiadać zaznaczony kompletny obrys na mapie.

Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunków zawartych w umowie o wykonanie robót budowlanych.

F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZĄDZEŃ

Wykonawca zobowiązany jest do organizacji szkoleń w zakresie nowych urządzeń, dotychczas niestosowanych w sieci Zamawiającego.


L.P.	TYP URZĄDZENIA/APARATU DLA KTÓREGO WYMAGANE JEST SZKOLENIE	ILOŚĆ OSÓB OBJĘTYCH SZKOLENIEM	ZAKRES SZKOLENIA
1.			
2.			

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA

- 1) Przy realizacji Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień zawartych w:
 1. Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. i wytycznych Zamawiającego dostępnych na żądanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego,
 2. Instrukcjach Zamawiającego dostępnych na żądanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
- 2) Strona internetowa Zamawiającego:
<https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy>
oraz
[http:// bip.energa-operator.pl](http://bip.energa-operator.pl).

ZAŁĄCZNIKI

2026-09-29

Specjalista Wiodący
ds. Zarządzania Inwestycjami

Zbigniew Smut

Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach

Nazwa i adres obiektu (zamówienia) : **Wykonanie robót - wymiana przewodów linii napowietrznej na AsXSn 4x120 mm² dł. 721/793 m., wymiana słupów szt. 10, stacja L -0833 Głotowo 1 obw. 02 gmina Dobre Miasto OBMBS/62/26950,**

I.

1. Prace na niskim napięciu winny być wykonywane w technologii PPN.
2. Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie można wykonać prac w technologii PPN to dopuszcza się wyłączenie i:
 - a) dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:

WYKONAWCA ☐

SPNS ☒
 - b) agregat zapewnia:

WYKONAWCA ☐

ENERGA ☐

- Ilość moc.....
 - Ilość moc.....
 - Ilość moc.....

- Ilość moc.....
 - Ilość moc.....
 - Ilość moc.....

II. Dotyczy robót na SN, bądź SN i nN:

1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:

WYKONAWCA ☐

SPNS ☒
2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatów:

TAK ☐

NIE ☒
3. Agregat zapewnia:

WYKONAWCA ☐
 - Ilość moc.....
 - Ilość moc.....
 - Ilość moc.....
 - Ilość moc.....
 - Ilość moc.....

ENERGA ☐
 - Ilość moc.....
 - Ilość moc.....
 - Ilość moc.....
 - Ilość moc.....
 - Ilość moc.....
4. Przewidywany czas pracy na sieci:

- ilość wyłączeń: 2
 - czas wyłączeń: stacja - 3god., l. nn - 6god.
5. Wykonawca zobowiązany jest do organizacji szkoleń w zakresie nowych urządzeń, dotychczas nie stosowanych w sieci Zamawiającego.

TAK ☐

NIE ☒

LP	TYP URZĄDZENIA/APARATU DLA KTÓREGO WYMAGANE JEST SZKOLENIE	ILOŚĆ OSÓB OBJĘTYCH SZKOLENIEM	ZAKRES SZKOLENIA
1			
2			
3			

6. Uwagi:

ds. Zarządca ds. Sprawy Techniczne
Pracownik MZE:
Wacław Ciecierski

Zatwierdził:
Kierownik MZE
Adam Grimala

Pole wyboru ☐ wypełnić znakiem X

Wykaz materiałów z demontażu przeznaczonych do zwrotu Zamawiającemu

Nazwa zadania(skrócona) : - wymiana przewodów linii napowietrznej na AsXSn 4x120 mm² dł. 721/793 m., wymiana słupów szt. 10, stacja L -0833 Głotowo 1 obw. 02 gmina Dobre Miasto OBMBS/62/26950,

Lp.	Materiał	Jednostka miary	Ilość	Magazyn wskazany do przechowywania
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

2026-09-29
Data

Zbigniew Smut

Czytelny podpis sporządzającego

OBI/OBM.....Nazwa zadania.....

Lp.	Obiekt/ urządzenie	NR badania	Rodzaj pomiaru/próby/ badania/sprawdzenia	Wymagania normatywne	Uwagi	Wykonanie pomiaru [*tak/nie]	Prawidłowość pomiaru [*prawidłowy/ nieprawidłowy]
4. Wymagane protokoły badań linii napowietrznych nn podczas modernizacji , remontu linii lub budowy nowej linii.	Linie napowietrzne nn	4.1	Protokół badania skuteczności ochrony odgromowej	W celu zbadania skuteczności ochrony odgromowej dokonuje się pomiarów rezystancji uziemienia ograniczników przepięć na słupach linii, która powinna być nie większa niż: • 10 Ω - przy rezystywności gruntu < 1.000 Ωm, • 15 Ω - przy rezystywności gruntu > 1.000 Ωm	(Ten zakres badań zawsze wykonuje wykonawca prac remontowych lub modernizacyjnych).		
		4.2	Protokół badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej	W celu zbadania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dokonuje się: a) pomiaru impedancji pętli zwarcia, a uzyskany wynik należy odnieść do wartości określonej na podstawie wielkości oraz charakterystyki wkładki bezpiecznikowej danego obwodu nn w rozdzielniczy stacji SN/nn, b) pomiaru rezystancji uziemienia, która powinna być nie większa niż: • 5 Ω - przy rezystywności gruntu < 500 Ωm, rozumiana, jako rezystancja wypadkowa uziemień o wartości < 30 Ω znajdujących się wraz z uziemianym przewodem PEN na obszarze koła: końca linii i jej odgałęzień, > o średnicy 300 m zakreślonego dowolnie dookoła każdego SN/nn, z której zasilana jest dana linia nn > o średnicy 200 m zakreślonego dowolnie dookoła stacji • 30 Ω - przy rezystywności gruntu < 500 Ωm dla każdego uziemienia przewodu PEN (znajdującego się na początku i na końcu każdej linii, każdego odgałęzienia o dł. większej niż 200 m oraz zlokalizowanego wzdłuż trasy każdej linii w odległościach nieprzekraczających 500 m) Przy urządzeniach zakwalifikowanych do II klasy ochronności (np. złącza kablowe i szafki z tworzyw termoutwardzalnych) nie ma konieczności dokonywania badania ochrony przeciwporażeniowej.	(Ten zakres badań należy przeprowadzić po wybudowaniu nowej linii lub po jej modernizacji).		
		4.3	Protokół pomiarów zwiśców i naprężeń linii	Zgodnie z normą na podstawie której linia została wybudowana (PN/E - 5100 – 1998) oraz dokumentacją projektową.	(Ten zakres badań zawsze wykonuje wykonawca prac remontowych lub modernizacyjnych).		

Pomiary wykonat.....
(data, imię i nazwisko, uprawnienia)Pomiary sprawdził.....
(data, imię i nazwisko, uprawnienia)

11. STAN ISTNIEJĄCY

Warunki Przyłączenia zakładają przebudowę istniejącej linii napowietrznej nN (od stacji do słupa nr 08/02/O) obwód [0833-02], zasilanej z napowietrznej stacji transformatorowej SN/nN L-0833 „GŁOTOWO 1”.

12. ROZBIÓRKI

W zakres demontażu wchodzi:

- demontaż linii napowietrznej od stacji do słupa nr 08/02;
- demontaż stanowisk słupowych od nr 01 do 08/02

Materiały z demontażu przekazać do RD Lidzbark W.

13. LINIA SN (napowietrzna / kablowa) NIE DOTYCZY

14. STACJA TRANSFORMATOROWA SN/Nn NIE DOTYCZY

15. LINIA nN (napowietrzna / kablowa)

W niniejszym opracowaniu projektuje się przebudowę linii napowietrznej nN na trasie obwodu nr 2 zasilanego ze stacji L-0833 „GŁOTOWO 1”. Spowodowane jest to złym stanem technicznym bez zachowania standardów, przyłączeniem dodatkowych odbiorców do tego obwodu, czyli zwiększeniem przesyłanej mocy oraz zwiększeniem długości obwodu po jego rozbudowaniu.

W zakres przebudowy wchodzi następujące prace:

- a) wymianę przewodów linii napowietrznej obwodu nr 2 od stacji do słupa nr 08/02,
- b) wymianę słupów według potrzeb (10szt.);
- od słupa nr 01 do słupa nr 08/02, zgodnie z rys. E-1 i E-2. Pozostałe słupy pozostawić bez zmian.

Istniejące przyłącza przewiesić na nowe słupy.

Na stanowisku nr 01, 07, 08 i 08/02 zamontować odgromniki SE30.350BZ10 chroniące istniejący obwód nr 02 oraz sprawdzić istniejące uziemienie i w razie potrzeby poprawić do wartości $R \leq 10\Omega$ układając bednarę na słupie oraz wbijając pręty pomiedziowane.

- c) zdemontowanie przewodu AsXSn4x50mm² i 4xAL35mm² zgodnie z rys. E-1 i E-2,

- d) zawieszenie projektowanego przewodu AsXSn4x120 zgodnie z rys. E-1, E-2 i E-3,

Przy słupach nr 01, 02, 04, 05, 07, 08, 08/02 zastosować ustój UP-17, a przy pozostałych UP-3.

16. OŚWIETLENIE ULICZNE NIE DOTYCZY

17. PRZYŁĄCZA SN (napowietrzne / kablowe) NIE DOTYCZY

18. PRZYŁĄCZA Nn (napowietrzne / kablowe) NIE DOTYCZY

19. OCHRONA PRZECIWPRZEPięCIOWA LINII SN NIE DOTYCZY

20. OCHRONA PRZECIWPRZEPięCIOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/Nn NIE DOTYCZY

21. OCHRONA PRZECIWPRZEPięCIOWA LINII Nn

Na stanowiskach słupowych (rys. E-2) zamontować ogranicznik przepięć SE30.350Bz10 oraz wykonać uziemienie o rezystancji $R < 10\Omega$.

22. OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM W LINII NAPOWIERZNEJ SN NIE DOTYCZY

**23. OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN
NIE DOTYCZY****24. OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM W SIECI Nn**

Jako środek ochrony od porażeń prądem elektrycznym zaprojektowano samoczynne wyłączenie zasilania realizowane poprzez wkładkami topikowe WT-00/gG 40A (rozłącznik bezpiecznikowy w projektowanym ZKP), WT-00/gG 63A (zabezpieczenie główne obwodu). Ponadto w skład układu ochrony przeciwporażeniowej wchodzi:

- uziemienie robocze punktu zerowego transformatora SN/nN,
- uziemienie przewodu PEN linii napowietrznej nN,
- uziemienie szyn PEN w projektowanych szafach pomiarowych.

25. Podział na sekcje

- Sekcja 1 od stacji do słupa nr 02 o długości $L=88\text{m}$, naprężenie obliczeniowe $\sigma=17,5\text{ MPa}$.
- Sekcja 2 od słupa nr 02 do słupa nr 04 o długości $L=140\text{m}$, naprężenie obliczeniowe $\sigma=27,5\text{ MPa}$.
- Sekcja 3 od słupa nr 04 do słupa nr 07 o długości $L=239\text{m}$, naprężenie obliczeniowe $\sigma=27,5\text{ MPa}$.
- Sekcja 4 od słupa nr 07 do słupa nr 08 o długości $L=90\text{m}$, naprężenie obliczeniowe $\sigma=27,5\text{ MPa}$.
- Sekcja 5 od słupa nr 08 do słupa nr 08/02 o długości $L=164\text{m}$ – naprężenie obliczeniowe $\sigma=27,5\text{ MPa}$.

26. OBLICZENIA TECHNICZNE**➤ Dobór słupów****Słup odporowy O**

Stanowisko nr 01.

Dopuszczalne obciążenie słupa $P_{ud} \geq P_u$ i $P_{ud} \geq P_z$

$$P_{ud}=1200\text{daN}$$

$$P_u=2/3 \cdot N_p + N_r = 2/3 \cdot 840 = 560\text{ daN}$$

$$P_z=P_p+P_s+P_o+N_r=95+70=165\text{ daN}$$

czyli: $P_{ud} \geq P_u$ i $P_{ud} \geq P_z$

Warunek spełniony. Dobrano słup odporowy typu E-12/12

Stanowisko nr 08/02.

Dopuszczalne obciążenie słupa $P_{ud} \geq P_u$ i $P_{ud} \geq P_z$

$$P_{ud}=1200\text{daN}$$

$$P_u=2/3 \cdot N_p + N_r = 2/3 \cdot 1080 = 720\text{ daN}$$

$$P_z=P_p+P_s+P_o+N_r=95+70=165\text{ daN}$$

czyli: $P_{ud} \geq P_u$ i $P_{ud} \geq P_z$

Warunek spełniony. Dobrano słup odporowy typu E-13,5/12

Słupy przelotowe P

Stanowisko nr 03, 05, 06, 08/01.

Dopuszczalne obciążenie słupa $P_{UD} \geq P_U$

$$P_U=P_p+P_o+P_r=164\text{ daN}$$

$$P_{UD}=430\text{ daN}$$

czyli: $P_{UD} \geq P_U$

Warunek spełniony. Dobrano słupy przelotowe typu E-13,5/4,3.

Słup odporowo-naróżny ON

Stanowisko nr 02.

Dopuszczalne obciążenie słupa $P_{ud} \geq P_u$

$$P_{ud} = 1500 \text{ daN}$$

$$P_u = 2N_p \cdot \cos(\varphi_{/2}) + P_o + N_r = 2 \cdot 1080 \cdot \cos(134/2) = 844 \text{ daN}$$

$$\text{czyli: } P_{ud} \geq P_u$$

Warunek spełniony. Dobrano słup narożny typu E-13,5/15.

Stanowisko nr 04.

Dopuszczalne obciążenie słupa $P_{ud} \geq P_u$

$$P_{ud} = 1500 \text{ daN}$$

$$P_u = 2N_p \cdot \cos(\varphi_{/2}) + P_o + N_r = 2 \cdot 1080 \cdot \cos(154/2) = 486 \text{ daN}$$

$$\text{czyli: } P_{ud} \geq P_u$$

Warunek spełniony. Dobrano słup narożny typu E-13,5/15.

Stanowisko nr 07.

Dopuszczalne obciążenie słupa $P_{ud} \geq P_u$

$$P_{ud} = 1500 \text{ daN}$$

$$P_u = 2N_p \cdot \cos(\varphi_{/2}) + P_o + N_r = 2 \cdot 1080 \cdot \cos(158/2) = 412 \text{ daN}$$

$$\text{czyli: } P_{ud} \geq P_u$$

Warunek spełniony. Dobrano słup narożny typu E-13,5/15.

Słup rozgałęźny RONK

Stanowisko nr 08.

Dopuszczalne obciążenie słupa $P_{ud} \geq P_u$

$$P_{ud} = 1500 \text{ daN}$$

$$P_u = 2N_p \cdot \cos(\varphi_{/2}) + P_o + N_r = 2 \cdot 1080 \cdot \cos(99/2) = 1403 \text{ daN}$$

$$\text{czyli: } P_{ud} \geq P_u$$

Warunek spełniony. Dobrano słup narożny typu E-13,5/15.

➤ Dobór zabezpieczenia przed licznikowego

$$I_n = \frac{P_n}{\sqrt{3} \cdot \cos \phi \cdot U_n} = \frac{13000}{1,732 \cdot 0,9 \cdot 400} = 20,8 A$$

Dobrano ogranicznik mocy ETIMAT T 3P 25A.

Jako zabezpieczenie główne w złączu dobrano gG40A

➤ Sprawdzenie doboru kabli

Sprawdzenie dopuszczalnej obciążalności długotrwałej kabla NA2XY4x120mm²/SE zabezpieczonego wkładką topikową WT-00/gG 63A (zabezpieczenie główne obwodu).

$$I_n = 40 A \leq I_{NB} = 63 A \leq I_Z = 266 A$$

$$I_2 \leq 1,45 \cdot I_Z$$

$$1,6 \cdot I_{NB} \leq 1,45 \cdot I_Z$$

$$108 < I_2 = 385 A$$

➤ Sprawdzenie spodziewanych spadków napięć

Typ przewodu/ kabla	Długość [m]	ΣP-obciążenie [kW]	K _j -wsp. jed.	ΔU% [%]
NA2XY4x120mm ²	247	13	1,0	0,5
AsXSn4x120mm ²	793	13	1,0	1,62
			SUMA ΔU%	2,12

➤ Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

Projektowana szafa pomiarowa P1

	L [km]	R[Ω]	X[Ω]
Proj. Transformator 63 kVA Etap I		0,0532	0,1142
Proj. AsXSn4x120mm ²	0,793	0,2001	0,0632
Proj. NA2XY4x120mm ² Etap I	0,247	0,0587	0,0197

$$Z_z = \sqrt{(R_T + 2 * R_L + 2 * R_P)^2 + (X_T + 2 * X_L + 2 * X_P)^2} = 0,63$$

$$I_{z1-f} = \frac{U_f}{Z_z * 1,25} = 289A$$

Dla projektowanego zabezpieczenia WT00 gG 63A w rozłączniko – bezpieczniku w stacji prąd wyłączeniowy $I_w = 126A$ (k=2 zgodnie z normą N-SEP-E-001) i jest mniejszy od I_{z1-f} - **warunek spełniony.**

Koniec istniejącego obwodu

	L [km]	R[Ω]	X[Ω]
Proj. Transformator 63 kVA Etap I		0,0532	0,1142
Proj. AsXSn4x120mm ²	0,552	0,1396	0,0441
Istn. 4xAL35mm ² Etap I	0,335	0,2733	0,1005

$$Z_z = \sqrt{(R_T + 2 * R_L + 2 * R_P)^2 + (X_T + 2 * X_L + 2 * X_P)^2} = 0,96$$

$$I_{z1-f} = \frac{U_f}{Z_z * 1,25} = 190A$$

Dla projektowanego zabezpieczenia WT00 gG 63A w rozłączniko – bezpieczniku w stacji prąd wyłączeniowy $I_w = 157,5A$ (k=2,5 zgodnie z PBUE pkt. 3.3.8) i jest mniejszy od I_{z1-f} - **warunek spełniony.**

➤ **Sprawdzenie ze względu na temperaturę graniczną**

$$t = \left(\frac{k * s}{I} \right)^2 = 944s$$

Dla wkładki gG63A czas zadziałania odczytany z ch-ki czasowo-prądowej wynosi $t_v=4s$, czyli:

$t_v < t$ warunek spełniony.

27. OPINIA GEOTECHNICZNA

Ukształtowanie terenu podlegającego przedmiotowej inwestycji nie wymaga żadnych prac związanych z niwelacją terenu. Istniejący stan zagospodarowania działek pozwala na przeprowadzenie prac związanych z budową przedmiotowej inwestycji.

28. ZESTAWIENIE DANYCH NA UMIESZCZENIE URZĄDZEŃ W PASIE DROGOWYM NIE DOTYCZY

29. KOLIZJE / SKRZYŻOWANIA NIE DOTYCZY

30. INGERENCJA W ZIELEŃ WYSOKĄ NIE DOTYCZY

31. OCHRONA KONSERWATORSKA

Działki na których będzie prowadzona inwestycja nie są wpisane do rejestru zabytków oraz nie podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

32. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Ukształtowanie terenu podlegającego ww. inwestycji nie wymaga żadnych prac związanych z niwelacją terenu. Istniejący stan zagospodarowania działek pozwala na przeprowadzenie prac związanych z przebudową linii napowietrznej w celu zasilenia stacji bazowej telefonii komórkowej.

Po skończeniu robót teren przywrócić do stanu pierwotnego.

Prace budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi standardami i wytycznymi określającymi zakres wykonania przebudowy i normy odbiorowej.

Termin wykonania robót należy wcześniej ustalić z właścicielami gruntów.

33. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziaływania przedmiotowej inwestycji obejmuje działki na których została zaprojektowana - określono na podstawie normy N SEP –E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” z dnia 09.10.2003; Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (dz. U. z 2017r. poz. 1332 z póź. zmianami).

34. UWAGI

Urządzenia opisać/ oznaczyć tabliczkami informacyjnymi, zgodnie ze standardami ENERGA – OPERATOR S.A. Urządzenia należy budować wg rys. E-1 z zachowaniem szczególnej ostrożności ze względu na istniejące urządzenia napowietrzne i podziemne.

Po zakończeniu prac budowlano – montażowych, należy przeprowadzić pomiary rezystancji uziemień, rezystancji izolacji kabla oraz geodezyjny operat powykonalawy, zabudowanych urządzeń.

Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w oparciu normy N SEP-E-0003 , N SEP-E-004 oraz PN/76/E-05125.

Prace mogą być wykonane tylko przez osoby lub przedsiębiorstwa posiadające odpowiednie uprawnienia do wykonania robót w zakresie elektrycznym.

Całość należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami BHP.

Przed wykonaniem prac ujętych w projekcie należy zapoznać się z treścią uzgodnień zawartych w niniejszym opracowaniu.

W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w czasie wykonawstwa należy wspomniane zmiany nanieść i przedstawić je celem wykonania dokumentacji powykonawczej.

35. ZESTAWIENIA MONTAŻOWE I DEMONTAŻOWE


Zakres wymaganych uprawnień

Roboty budowlane : - wymiana przewodów linii napowietrznej na AsXSn 4x120 mm²
dł. 721/793 m., wymiana słupów szt. 10, stacja L -0833 Głotowo 1 obw. 02 gmina Dobre
Miasto OBMBS/62/26950,

Wymagany zakres rejestracji w RKW	
sieci nN kablowe	☒
sieci nN napowietrzne	☒
sieci SN kablowe	☐
sieci SN napowietrzne	☐
linie i aparatura WN	☐
stacje transformatorowe SN/nN	☒

Wymagane zawarte Porozumienie w Oddziale	
sieci nN w technologii PPN (dla robót budowlanych)	☒

2026 -09- 2 9

Specjalista Wiodący
ds. Zarządzania Inwestycjami

Zbigniew Smut