

1. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia, i inne dokumenty

1.1. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez EOP S.A



031
2402864



Numer P/25/077850	Miejscowość Gdańsk	Data 01-10-2025
-------------------	--------------------	-----------------

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Gdańsku

- 1 Przyłączany obiekt:
Nazwa budynek mieszkalny wielorodzinny A
Adres (Nr działki) Gdańsk, ul. Jesionowa
gm. Gdańsk, działka numer 0041-102/3, 0041-36/1
- 2 Grupa przyłączeniowa: grupa IV
- 3 Moc przyłączeniowa: 213,5 kW
W tym:
ZK 213,5 kW
- 4 Miejsce przyłączenia:
GPZ - GPZ BRĘTOWO [01450]
Linia 15 kV kier. SREBRNIK [01450-07]
Stacja SN/nm TOPOŁOWA [1910]
Obwód nn INSTALACJA HODOWLANA I AKLIMATYCZNA ROŚLIN, ALAKA 3x120, Ib=250A [1910-900-1]
Obiekt Obwód [nn] INSTALACJA HODOWLANA I AKLIMATYCZNA ROŚLIN, ALAKA 3x120, Ib=250A [1910-900-1]
- 5 Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zacziski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń głównych w złączu, w kierunku instalacji przyłączanej.
- 6 Rodzaj przyłącza: kablowe
- 7 Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z siecią
- 7.1 Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
- 7.1.1 Urządzenia WN i SN
- 7.1.2 Stacja transformatorowa:
T-1910 "TOPOŁOWA" sprawdzić i przystosować do nowych warunków obciążenia i wyprowadzenia nowego obwodu nn.
Sprawdzić i wyposażać stację T-1910 w rozłącznik główny
Dobór transformatora uzgodnić na etapie projektowania
- 7.1.3 Urządzenia nn:
Budowa przyłącza kablowego nn-0,4kV typu YAKXS 4x240mm² poprzez wymianę linii kablowej na odcinku od stacji T-1910 w kierunku złącza ZK-dz 36/1, do proj. KRSN ułożonego na zewnątrz budynku z powiązaniem z KRSN sąsiedniego budynku
- 7.1.4 Wyposażenie urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do współpracy z siecią, do której instalacje lub sieci są przyłączane
- 7.1.5 Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy
- 7.1.6 Dostosowanie przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego
- 7.1.7 Demontaże
- 7.2 Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyłączany:
Wnioskodawca wykona instalację przyłączaną w obiekcie przyłączanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczania własności stron, tj. wykona tablice pomiarowe wraz z miejscem do zainstalowania układu pomiarowego w budynku, w miejscu ogólnie dostępnym oraz linie zasilającą od proj. złącza kablowego. Wykonanie tych czynności powinno zostać potwierdzone w "Oświadczeniu o gotowości instalacji przyłączanej".
- 8 Wymagany stopień skompensowania mocy bierniej
I_{sp} QI: 0,4
I_{sp} QIV: 0
- 9 Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego
- 9.1 Miejsce zainstalowania

- Zgodnie z załącznikiem nr 1
- 9.2 Rodzaj i prąd znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / głównego.
Zgodnie z załącznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych
- 9.3 Sposób pomiaru: Zgodnie z załącznikiem nr 1
- 9.4 Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z załącznikiem nr 1
- 9.5 Przystosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych do systemów zdalnego odczytu danych pomiarowych: Zgodnie z systemem zdalnego odczytu liczników ENERGA-OPERATOR SA
- 9.6 Wymagania dodatkowe:
- Dla pomiaru pośredniego lub półpośredniego, zastosować odpowiednie przekładniki i listwę kontrolno-pomiarową a w obwodach wlotnych pomiaru wykonać zabezpieczenie obwodów napięciowych liczników oraz optyczną sygnalizację zaniku napięcia.
 - Dla poszczególnych etapów budowy przewidzieć pomiar dostosowany do poboru mocy
 - Urządzenia pomiarowe winny być osłonięte i przystosowane do oplombowania
 - Wymagania techniczne dla układów transmisji danych pomiarowych określone są w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
 - Zaleca się zgrupowanie układów pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu pomieszczeniach dostępnych dla służb Operatora.
 - W celu zapewnienia możliwości instalacji systemu zdalnego odczytu układów pomiarowych należy:
 - W miejscach grupowania liczników lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzieć miejsce do zainstalowania koncentratorów
 - Od liczników do koncentratorów oraz od koncentratorów do tablicy głównej, złącza kablowe oraz anteny systemu zdalnego odczytu należy ułożyć dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodów komunikacyjnych łączących układy pomiarowe z układem transmisji danych pomiarowych
 - Inne:
- 10 Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
- 10.1 Dotyczy sieci o napięciu do 1 kV:
- Układ sieci TN-C
 - Napięcie znamionowe sieci 0,4 kV
 - Maksymalny prąd zwarcia w sieci 26 kA
Rzeczywistą wartość prądu zwarcia oblicza projektant.
 - System ochrony od porażeń Samoczynne wyłączenie zasilania
- 10.2 Dotyczy sieci o napięciu powyżej 1 kV:
- Sposób pracy punktu neutralnego sieci -
 - Napięcie znamionowe sieci - kV
 - Prąd zwarcia doziemnego - A
 - Czas wyłączenia zwarcia doziemnego - s
 - Moc zwarcia na szynach 15 kV - MVA
 - Czas wyłączenia zwarcia wielofazowego - s
- w stacji 110/15 kV GPZ GPZ BRĘTOWO
- Rzeczywistą wartość prądu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarcia
- System ochrony od porażeń: uzziemienie ochronne
- 10.3 Inne:
- 11 Dane znamionowe urządzeń, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
- | Rodzaj urządzenia/instalacji/sieci | Napięcie znam. [kV] | Moc znam. [kW] | Prąd rozruchu [A] |
|------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | | | |
- 12 Inne ustalenia:
- 12.1 Dotyczy projektu budowlanego:
ENERGA opracuje projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnić je z ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Gdańsku, Rejon Dystrybucji w Gdańsku- Dział Dokumentacji Energetycznej.
- 12.2 Dotyczy współpracy ruchowej:
- 12.3 Dotyczy umowy o przyłączenie:
- 12.4 Inne wymagania:
- 13 Użytkowane urządzenia elektryczne powinny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej

- 4 Przy realizacji niniejszych warunków przyłączenia należy uwzględnić wymagania określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie działania ENERGIA-OPERATOR SA.
- 15 Standardy jakościowe energii elektrycznej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz. U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).
ENERGIA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Należy liczyć się z możliwością przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwową dostawę energii elektrycznej można zapewnić jedynie poprzez zainstalowanie własnego źródła energii (np. agregatu prądotwórczego, urządzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunków jego instalacji z ENERGIA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku.
- 16 Zawarcie umowy o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych, na zasadach określonych w tej umowie. Projekt umowy o przyłączenie stanowi załącznik do niniejszych warunków.
- 17 Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich doręczenia.
Po zawarciu umowy o przyłączenie warunki przyłączenia ważne są w okresie obowiązywania umowy o przyłączenie.
- 18 Działając na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z późn. zm.) w związku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z późn. zm.) ENERGIA-OPERATOR SA oświadcza, że zapewni dostawę energii dla obiektu przyłączonego.
- po przyłączeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunków przyłączenia oraz w oparciu o umowę o przyłączenie, jaka zostanie zawarta pomiędzy Podmiotem Przyłączanym a ENERGIA - OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3. pkt 3 ustawy - Prawo budowlane

Inżynier
ds. Przyłączeń

Bartosz Jankowski
Jankowski Bartosz
OPRACOWAŁ


ZATWIERDZIŁ

Otrzymują: 1 Wnioskodawca
2 ENERGIA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku Rejon Dystrybucji w Gdańsku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdańsk

Numer P/25/077850	Miejscowość Gdańsk	Data 01-10-2025
-------------------	--------------------	-----------------

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddział w Gdańsku

ZAŁĄCZNIK nr 1

Zestawienie mocy przyłączeniowych i zabezpieczeń przedlicznikowych w lokalach

1 Przyłączany obiekt:

Nazwa budynek mieszkalny wielorodzinny A

Adres (Nr działki): Gdańsk, ul. Jesionowa

gm. Gdańsk, działka numer 0041-102/3, 0041-36/1

Numer budynku	Miejsce dostarczenia	Typ odbioru	Ilość	Rodzaj instalacji	Wielkość zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia	Moc przyłączeniowa dla lokalu	Miejsce zamontowania pomiaru	Rodzaj pomiaru	Funkcje pomiarowe licznika
			Szt.		A		kW			
	ZK	urząd. p-pół	1	1 faza	16	wyłącznik taryfowy	2.5	wewnątrz budynku w miejscu ogólnodostępnym	bezpośredni, licznik jednofazowy energii elektrycznej czynnej	Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/pomijalnie małe
	ZK	węzł c.o.	1	3 fazy	20	wyłącznik taryfowy	10.5	wewnątrz budynku w miejscu ogólnodostępnym	bezpośredni, licznik trójfazowy energii elektrycznej czynnej	Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/pomijalnie małe
	ZK	mieszkanie + ładowarki poj. elektr.	58	3 fazy	25	wyłącznik taryfowy	12.5	wewnątrz budynku w miejscu ogólnodostępnym	bezpośredni, licznik trójfazowy energii elektrycznej czynnej	Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/pomijalnie małe
	ZK	obiekt usługowy fitness	1	3 fazy	50	wyłącznik taryfowy	25.5	wewnątrz budynku w miejscu ogólnodostępnym	bezpośredni, licznik trójfazowy energii elektrycznej czynnej	Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/pomijalnie małe
	ZK	garaż	1	3 fazy	50	wyłącznik taryfowy	25.5	wewnątrz budynku w miejscu ogólnodostępnym	bezpośredni, licznik trójfazowy energii elektrycznej czynnej	Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/pomijalnie małe
	ZK	podgrzewanie podjazdu	1	3 fazy	50	wyłącznik taryfowy	25.5	wewnątrz budynku w miejscu ogólnodostępnym	bezpośredni, licznik trójfazowy energii elektrycznej czynnej	Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/pomijalnie małe
	ZK	potrzeby administracyjne	1	3 fazy	50	wyłącznik taryfowy	25.5	wewnątrz budynku w miejscu ogólnodostępnym	bezpośredni, licznik trójfazowy energii elektrycznej czynnej	Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/pomijalnie małe

Numer P/25/077858	Miejscowość Gdańsk	Data 01-10-2025
-------------------	--------------------	-----------------

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddział w Gdańsku

- 1 Przyłączany obiekt:
Nazwa budynek mieszkalny wielorodzinny B
Adres (Nr działki): Gdańsk, ul. Jesionowa
gm. Gdańsk, działka numer 0041-102/3, 0041-36/1
- 2 Grupa przyłączeniowa: grupa IV
- 3 Moc przyłączeniowa: 130 kW
W tym:
ZK 130 kW
- 4 Miejsce przyłączenia:
GPZ - GPZ BRETOWO [01450]
Linia 15 kV kier. SREBRNIKI [01450-07]
Stacja SN/nn TOPOŁOWA [1910]
Obwód nn INSTALACJA HODOWLANA I AKLIMATYCZNA ROŚLIN, ALAKA 3x120, Ib=250A [1910-900-1]
Obiekt Obwód [nn] INSTALACJA HODOWLANA I AKLIMATYCZNA ROŚLIN, ALAKA 3x120, Ib=250A [1910-900-1]
- 5 Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaoski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń głównych w złączu, w kierunku instalacji przyłączonej.
- 6 Rodzaj przyłącza: kablowe
- 7 Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z siecią
 - 7.1 Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
 - 7.1.1 Urządzenia WN i SN:
 - 7.1.2 Stacje transformatorowe:
T-1910 "TOPOŁOWA" sprawdzić i przystosować do nowych warunków obciążenia i wyprowadzenia nowego obwodu nn.
Sprawdzić i wyposażać stację T-1910 w rozłącznik główny.
Dobór transformatora uzgodnić na etapie projektowania.
 - 7.1.3 Urządzenia nn:
Budowa przyłącza kablowego nn-0,4kV typu YAKXS 4x240mm² poprzez wymianę linii kablowej na odcinku od stacji T-1910 w kierunku złącza ZK-dz.36/1, do proj. KRSN ułożonego na zewnątrz budynku z powiązaniem z KRSN sąsiedniego budynku.
 - 7.1.4 Wyposażenie urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do współpracy z siecią, do której instalacje lub sieci są przyłączane.
 - 7.1.5 Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy.
 - 7.1.6 Dostosowanie przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego.
 - 7.1.7 Demontaże:
 - 7.2 Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyłączający:
Wnioskodawca wykona instalację przyłączającą w obiekcie przyłączanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia własności stron, tj. wykona tablice pomiarowe wraz z miejscem do zainstalowania układu pomiarowego w budynku, w miejscu ogólnie dostępnym oraz linie zasilające od proj. złącza kablowego. Wykonanie tych czynności powinno zostać potwierdzone w "Oświadczeniu o gotowości instalacji przyłączonej".
 - 8 Wymagany stopień skompensowania mocy biernej
tgφ QI: 0,4
tgφ QIV: 0
 - 9 Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego.
 - 9.1 Miejsce zainstalowania:

- Zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 9.2. Rodzaj i prąd znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / głównego:
Zgodnie z załącznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.
- 9.3. Sposób pomiaru: Zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 9.4. Rodzaj mierzonej energii: Zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 9.5. Przystosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych do systemów zdalnego odczytu danych pomiarowych Zgodnie z systemem zdalnego odczytu liczników ENERGA-OPERATOR SA.
- 9.6. Wymagania dodatkowe:
- Dla pomiaru pośredniego lub półpośredniego, zastosować odpowiednie przekładniki i listwę kontrolno-pomiarową a w obwodach wtórnych pomiaru wykonać zabezpieczenie obwodów napięciowych liczników oraz optyczną sygnalizację zaniku napięcia.
 - Dla poszczególnych etapów budowy przewidzieć pomiar dostosowany do poboru mocy.
 - Urządzenia pomiarowe winny być osłonięte i przystosowane do opłombowania.
 - Wymagania techniczne dla układów transmisji danych pomiarowych określone są w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA.
 - Zaleca się zgrupowanie układów pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu pomieszczeniach dostępnych dla służb Operatora.
 - W celu zapewnienia możliwości instalacji systemu zdalnego odczytu układów pomiarowych należy:
 - W miejscach grupowania liczników lub w tablicach rozdzielczych budynku przewidzieć miejsce do zainstalowania koncentratorów.
 - Od liczników do koncentratorów oraz od koncentratorów do tablicy głównej, złącza kablowego oraz anten systemu zdalnego odczytu należy ułożyć dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewodów komunikacyjnych łączących układy pomiarowe z układem transmisji danych pomiarowych.
 - inne:
10. Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
- 10.1. Dotyczy sieci o napięciu do 1 kV:
- Układ sieci TN-C
 - Napięcie znamionowe sieci 0,4 kV
 - Maksymalny prąd zwarciaowy w sieci 26 kA
Rzeczywistą wartość prądu zwarciaowego oblicza projektant.
 - System ochrony od porażeń Samoczynne wyłączenie zasilania
- 10.2. Dotyczy sieci o napięciu powyżej 1 kV:
- Sposób pracy punktu neutralnego sieci -
 - Napięcie znamionowe sieci - kV
 - Prąd zwarcia doziemnego - A
 - Czas wyłączenia zwarcia doziemnego - s
 - Moc zwarciaowa na szynach 15 kV - MVA
 - Czas wyłączenia zwarcia wielofazowego - s
- w stacji 110/15 kV GPZ GPZ BRĘTOWO
- Rzeczywistą wartość prądu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciaowej
- g) System ochrony od porażeń uziemienie ochronne
- 10.3. Inne:
11. Dane znamionowe urządzeń, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
- | Rodzaj urządzenia/instalacji/sieci | Napięcie znam. [kV] | Moc znam. [kW] | Prąd rozruchu [A] |
|------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | | | |
12. Inne ustalenia:
- 12.1. Dotyczy projektu budowlanego:
ENERGA opracuje projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnić je z ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Gdańsku, Rejon Dystrybucji w Gdańsku - Dział Dokumentacji Energetycznej.
- 12.2. Dotyczy współpracy ruchowej:
- 12.3. Dotyczy umowy o przyłączenie:
- 12.4. Inne wymagania:
13. Użytkowane urządzenia elektryczne powinny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej

Przy realizacji niniejszych warunków przyłączenia należy uwzględnić wymagania określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie działania ENERGA-OPERATOR SA. Standardy jakościowe energii elektrycznej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Należy liczyć się z możliwością przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwową dostawę energii elektrycznej można zapewnić jedynie poprzez zainstalowanie własnego źródła energii (np. agregatu prądotwórczego, urządzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunków jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku.

16. Zawarcie umowy o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych, na zasadach określonych w tej umowie. **Projekt umowy o przyłączenie** stanowi załącznik do niniejszych warunków.


17. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich doręczenia.

Po zawarciu umowy o przyłączenie warunki przyłączenia ważne są w okresie obowiązywania umowy o przyłączenie.

18. Działając na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - **Prawo energetyczne** (Dz. U. nr 54 poz. 348 z późn. zm.) w związku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z późn. zm.) ENERGA-OPERATOR SA oświadcza, że zapewni dostawę energii dla obiektu przyłączanego:

- po przyłączeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunków przyłączenia oraz w oparciu o umowę o przyłączenie, jaka zostanie zawarta pomiędzy Podmiotem Przyłączanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.


Bartosz Jankowski
Jankowski Bartosz
OPRACOWAŁ


ZATWIERDZIŁ

- Otrzymują
1. Wnioskodawca
 2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku Rejon Dystrybucji w Gdańsku
ul. M. Reja 23. 80-870 Gdańsk

Numer P/25/077858	Miejscowość Gdańsk	Data 01-10-2025
-------------------	--------------------	-----------------

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddział w Gdańsku

ZALĄCZNIK nr 1

Zestawienie mocy przyłączeniowych i zabezpieczeń przedlicznikowych w lokalach

1 Przyłączany obiekt

Nazwa budynek mieszkalny wielorodzinny B

Adres (Nr działki) Gdańsk, ul. Jesionowa

gm. Gdańsk, działka numer 0041-102/3, 0041-36/1

Numer budynku	Miejsce dostarczenia	Typ odbioru	Ilość	Rodzaj instalacji	Wielkość zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia	Moc przyłączeniowa dla lokalu	Miejsce zamontowania pomiaru	Rodzaj pomiaru	Funkcje pomiarowe licznika
			Szt.		A		kW			
	ZK	urządzt. p-poż.	1	1 faza	16	wyłącznik taryfowy	2.5	wewnątrz budynku w miejscu ogólnodostępnym	bezpośredni, licznik jednofazowy energii elektrycznej czynnej	Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/pomijalnie małe
	ZK	węzeł c.o.	1	3 fazy	20	wyłącznik taryfowy	10.5	wewnątrz budynku w miejscu ogólnodostępnym	bezpośredni, licznik trójfazowy energii elektrycznej czynnej	Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/pomijalnie małe
	ZK	garaż	1	3 fazy	40	wyłącznik taryfowy	20.5	wewnątrz budynku w miejscu ogólnodostępnym	bezpośredni, licznik trójfazowy energii elektrycznej czynnej	Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/pomijalnie małe
	ZK	podgrzewanie podjazdu	1	3 fazy	25	wyłącznik taryfowy	12.5	wewnątrz budynku w miejscu ogólnodostępnym	bezpośredni, licznik trójfazowy energii elektrycznej czynnej	Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/pomijalnie małe
	ZK	potrzeby administracyjne	1	3 fazy	32	wyłącznik taryfowy	16.5	wewnątrz budynku w miejscu ogólnodostępnym	bezpośredni, licznik trójfazowy energii elektrycznej czynnej	Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/pomijalnie małe
	ZK	mieszkanie + ładowarki poj. elektr.	19	3 fazy	25	wyłącznik taryfowy	12.5	wewnątrz budynku w miejscu ogólnodostępnym	bezpośredni, licznik trójfazowy energii elektrycznej czynnej	Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/pomijalnie małe