

3. ZESTAWIENIE MONTAŻOWE I DEMONTAŻOWE

TABELA 1 - ZESTAWIENIE MONTAŻOWE SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ KABLOWEJ

ZESTAWIENIE MONTAŻOWE																										
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV w m. Gdańsk ul. Jesionowa																										
Relacja		Sieć elektroenergetyczna kablowa nn-0,4kV																	Nawierzchnie							
		Kabel	Wykop /Przewiert		Ułożenie kabla				Uziom	Inne				Złącze kablowe	Zabezpieczenia											
Od	Do	Rodzaj kabla	Długość	Wykop o wym. 0,4 x 0,8m	Przewiertów rurą RHDPEp 160	Ilość przewiertów rura 160	Przecisk rurą RHDPEp 160	Ilość przecisków rura 160	W ziemi	Rura gładka RHDPEp 160	Rura karbowana HDPE 160	Zapas kabla w złączu/na słupie/ stacji	Bednarka ocynkowana FeZn 25x4	Oznaczniki kablowe	Folia kablowa perforowana niebieska szer. 30 cm gr. 0.5	Palczatka termokurczliwa AK4-150-240mm2	Dławica czopowa EK160	Piasek	Złącza kablowe KRSN-00/3R-NH2/F	Zwierka WTZ-2	Wkładka topikowa WTNH-2 gF 355A	Wkładka topikowa WTNH-2 gF 200A	Tabliczka "PODZIAŁ SIECI"	Rozbiórka i odtwarzanie trylinki	Oodtwarzanie trawnika	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
-	-	-	m	m	m	szt.	m	szt.	m	m	m	m	m	szt.	m	kpl	szt.	m3	kpl	kpl.	szt.	szt.	szt.	m3	m2	
Stacja transf. nr T-1910 TOPOLOWA obw. 14																										
Stacja nr T-1910 TOPOLOWA	Proj. Z31.....(Z-1401)	YAKXS 4x240mm2	235	97	104.5	3	18.5	2	11	123	86	15	235	10	97	2	12	7,76	1	3	3	-	-	-	42	
Stacja transf. nr T-1910 TOPOLOWA obw. 15																										
Stacja nr T-1910 TOPOLOWA	Proj. Z31.....(Z-1501)	YAKXS 4x240mm2	75	60	-	-	-	-	-	-	60	15	15	6	60	2	2	4,80	1	3	-	3	-	-	5	
Proj. Z31.....(Z-1501)	Proj. Z31.....(Z-1401)	YAKXS 4x240mm2	185	47	104.5	3	18.5	2	21	123	26	15	-	5	47	2	10	3,76	-	3	-	-	1	-	47	
Razem		495	204	209	6	37	4	32	246	172	45	250	21	204	6	24	16,32	2	9	3	3	1	110	94		
UWAGA:																										
Razem proj. kabel YAKXS 4x240mm2 L=495m																										

UWAGA:
Razem proj. kabel YAKXS 4x240mm2 L=495m

TABELA 2 - ZESTAWIENIE MONTAŻOWE STACJI TRANSFORMATOROWEJ

Lp	Nazwa materiału	Jedn	Ilość
1.	Most kablowy nn-0,4kV 8xN2XH-O 1x240mm ²	m	64
2.	Konstrukcja wsporcza do mostu kablowego wraz z uchwytami montażowymi	kpl.	1
3.	Rozdzielnica stacyjna RN-W 16-polowa	kpl	1
4.	Przekładniki prądowe EPSA 1000/5A 5VA kl. 0,5s FS5	szt.	3
5.	Przewód YKSY 7x2,5mm ²	m	3
6.	Przewód YKSY 5x1,5mm ²	m	3
7.	Wkładka topikowa WTNH-2 gF 400A	szt.	3
8.	Wkładka topikowa WTNH-2 gF 315A	szt.	3
9.	Wkładka topikowa WTNH-2 gG 250A	szt.	15
10.	Wkładka topikowa WTNH-2 gG 200A	szt.	6
11.	Wkładka topikowa WTNH-2 gG 160A	szt.	3
12.	Tabliczka PODZIAŁ SIECI	szt.	3
13.	Przełożenie istniejącej szafki AMI/SG-1N	kpl	1

TABELA 3 - ZESTAWIENIE DEMONTAŻOWE STACJI TRANSFORMATOROWEJ

Lp	Nazwa materiału	Jedn	Ilość
1.	Most szynowy nn	kpl.	1
2.	Rozdzielnica stacyjna nn-0,4kV	kpl.	1

TABELA 4 - ZESTAWIENIE DEMONTAŻOWE SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NN-0,4KV

Lp	Nazwa materiału	Jedn	Ilość
1.	Linia kablowa ALAKA 3x120mm ²	m	135