obiekty sąsiadujące, środowisko oraz zdrowie ludzi. Wyżej wymieniona inwestycja nie powoduje uciążliwości dla środowiska i nie stanowi zagrożenia ekologicznego oraz nie podlega pod tereny górnicze i konserwatora zabytków.

12. Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość
1	Kabel ~~YAKY-4x16-mm-~~ YAKXS 4x25mm²	m	344
2	Palczatka termokurczliwa 4 żyłowa PT 16-35mm²	m	20
3	Słup oświetleniowy wysięgnikowy sześciokątnych typu S 70/6-3 Elekrtomontaż Rzeszów z wysięgnikiem 1 m	szt	10
4	Fundament słupa F100/200 /0,3x0,3x1,0/	szt	10
5	Kapturek fundamentu słupa	komp	10
6	Izolowane złącze bezpiecznikowe IZK-2-01a	szt	10
7	Izolowane złącze fazowe IZK-2-02a	szt	10
8	Izolowane złącze zerowe IZK-4-03	szt	10
9	Wkładka BiWTs 4A	szt	10
10	Oprawa Tiara 2 25W	szt	10
11	Przewód OWY 3x1,5	m	90
12	Folia ostrzeg. niebieska grubości- 0,5, szerokości 40cm	m	350
13	Oznaczniki na kabel	szt	40
14	Opaska TK do oznacznika	szt	40
15	Rura osłonowa RDG 40	m	330
16	Rura osłonowa DVK-50 AROT	m	
17	Rura osłonowa ROS-Z 110/6,3	m	10
18	Rura osłonowa dwudzielna	m	20
19	Piasek nienormowany	m³	15
20	Pręt uziomowy BPUM-K16/1,5	szt	12
21	Grot utwardzony GT-16	szt	3
22	Uchwyt krzyżowy UKPP35Zn/16	szt	3
23	Płaskownik ocynkowany FeZn 25x4	kg	8
24	Krawat kablowy grawerowany	szt	20
25	Szafka oświetleniowa SO Obudowa Emiter OSZ40x80/4+4+F/ 1 szt Czujnik zmierzchowy 1 szt Przełącznik 25A 1 faz I-0-II 1 szt Wyłącznik FR 301 25A 1 szt Wyłącznik S 301B 10A 2 szt Wyłącznik S 301C 1A 1 szt Wyłącznik P312B 16A-0,03 1 szt Stycznik 1 faz 25A 2 szt Gniazdo 1 faz 10A na szynę TH 1 szt Listwa zaciskowa 4x16 3 szt Zamki Master Key 2 szt Lampka LK 711 1 szt Listwa PEN 1 szt Ogranicznik przepięć DS250VG 1 szt Płyta montażowa 2 szt Przewód Lgy 16 3 m Przewód Lgy 1,5 3 m	komp	1
26	Przewód LgYżo 16	m	5
27			
28			