12. Zestawienie montażowe

12.1. Linia kablowa nn

ZESTAWIENIE MONTAŻOWE LINII KABLOWEJ					
RELACJA	T-1572 - Proj.ZK1	T-1572 - Proj.ZK2	Proj.ZK1 - Proj.ZK2	Proj.ZK2 - W-30172	
Z MAPY					
	ilość	ilość	ilość	ilość	jedn.
TRASA KABLA	91	92	2	50	m
RURA 110 WYKOP					m
RURA 110 PRZECISK					m
RURA 110 PRZEWIERT					m
RURA 160 WYKOP	9	9		45	m
RURA 160 PRZECISK					m
RURA 160 PRZEWIERT	65	65			m
Wykop o szer. 0,4m					
DŁUGOŚĆ WYKOPU Gł. 0,7m	27	28			m
Układanie kabla					
W RURZE OCHRONNEJ 110(WYKOP OTWARTY)	0	0	0	0	m
W RURZE OCHRONNEJ 110(PRZECISK)	0	0	0	0	m
W RURZE OCHRONNEJ 110(PRZEWIERT)	0	0	0	0	m
W RURZE OCHRONNEJ 160(WYKOP OTWARTY)	9	9	0	47	m
W RURZE OCHRONNEJ 160(PRZECISK)	0	0	0	0	m
W RURZE OCHRONNEJ 160(PRZEWIERT)	68	68	0	0	m
PODEJSCIE DO SŁUPA W RURZE 110					m
PODEJSCIE DO SŁUPA W RURZE 160					m
PODEJŚCIE DO SŁUPA(NA SŁUPIE)					m
ZAPASA MUFA					m
PODEJŚCIE DO STACJI TRAFO	6	6	2		m
PODEJŚCIE DO ZŁĄCZA	2	2	2	3	m
BEZPOŚREDNIO W WYKOPIE	27	28	2	52	m
CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ	103	104	6	55	m
Rozbióka i naprawa nawierzchni					
BETON					m2
ASFALT					m2
PŁYTY CHODNIKOWE					m2
POLBRUK	30	0	0	15	m2
ZŁĄCZA + WYPOSAŻENIE					
KRSN-00/4R-NH2/F	1	1			szt.
WT-2/gG 400A Un=500V	3	3	3		szt.
WT-2/gF 400A Un=500V	3				szt.
WT-1/gG 250A Un=500V		3			szt.
Palczatka AK4 95-300	2	2	2	2	szt.
MATERIAŁY					
YAKXS 4x240mm2	103	104	6	45	m
BEDNARKA PFe/Zn 25x4	95	96	2	45	m
FOLIA NIEBIESKA	27	28	2	52	m
RURA 110 WYKOP	0	0	0	0	m
RURA 110 PRZECISK	0	0	0	0	m
RURA 110 PRZEWIERT	0	0	0	0	m
OZNACZNIKI KABLOWE	12	12	2	6	szt.
USZCZELNIENIA RUR	9		2	2	kpl.
WT-2/gG 400A (stacja, pole 1,2)	3	3	0	0	szt.

12.2. Stacja transformatorowa

Zestawienie:

- *Transformator 630 kVA*

  1 kpl.