3.1. Zestawienie montażowe linii kablowej nn-0,4 kV obwód 700 stacji T-1447

Nazwa tabelki:	Zestawienie montażowe- linii kablowych nn																				
Urządzenie	Długość liniowa linii kablowej nn NA2XY 4x240	Długość całkowita linii kablowej nn NA2XY 4x240	Układanie kabla						Uziemienie						Złącze	Aparatura				Oznaczenie kabla	
			Bezpośrednio w ziemi - wykop	W rurze osłonowej HDPE Φ 160	W rurze osłonowej HDPE Φ 160 metodą przecisku	W rurze osłonowej HDPE Φ 160 metodą przewiertu sterowanego	W stacji	W złączu	Bednarka FeZn 25x4	Uchwyt krzyżowy	GALMAR pręt uziomu miedziowany 5/8" 1,5m	Złączka mosiężna	Głowica pogrążająca pręt	Grot	Złącze KRSN-1/7R-NH2/F	Rozłącznik bezpiecznikowy NLS-NH2	Zwieracz nożowy NH2	Wkładka WTNH-2 gF 355A	Wkładka WTNH-2 gG 355A	Oznaczniki kabla	Folia kablowa niebieska
od - do	m	m	m	m	m	m	m	m	m	szt	szt	szt	szt	szt	kpl	kpl	szt	szt	szt	szt	m
Linia kablowa nn-0,4 kV																					
istn. T-1447 Proj. KRSN-1/7R-NH2/F	197	213	108	42	26	21	6	2	197	1	2	2	1	1	1	3	3	3	3	23	213
razem:	**197**	**213**	**26**	**42**	**26**	**21**	**6**	**2**	**197**	**1**	**2**	**2**	**1**	**1**	**1**	**3**	**3**	**3**	**3**	**23**	**213**

Oprócz urządzeń z powyższej tabeli, trzeba mieć na uwadze dodatkowe materiały robocze według zapotrzebowania - rurki, uchwyty, zaczepy, końcówki kablowe, przewody, listwy zaciskowe, korytka i tym podobne materiały