



SID000000005525886

	Energia-Operator S.A. z Oddziałem w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie przy ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, Rejon Dystrybucji w Kwidzynie, Dział Zarządzania Inwestycjami (69MZI)	NUMER IDENTYFIKACYJNY ZADANIA OBI/23/2503265
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH		

A) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 1) Nazwa i adres obiektu (zamówienia):
Laskowice, Prabuty obszar wiejski, nr dział.: 261/7,
- 2) Przedmiot i zakres zamówienia:
Zadanie: 1 Budowa przyłącza kablowego 0,4kV i złącza kablowo-pomiarowego OBI/23/2503265,

Prace wykonać zgodnie z decyzją GPG.7012.2.35.2026 MiG Prabuty
Prace wykonać zgodnie z uzgodnieniem WGII.6630.149.2026 – PEWIK Prabuty

Do zakańczania kabli 4 żyłowych proszę stosować się do „Standardów technicznych w ENERGA-OPERTAOR SA”, Specyfikacja techniczna Załącznik nr 6 z dnia 02.08.2017- Osprzęt do kabli elektroenergetycznych SN i nN , wg pkt. 6.4 - parametry osprzętu do kabli elektroenergetycznych nN. Układanie rur ochronnych zgodnie z dokumentacją projektową (SRS – przecisk, DVK – wykop kablowy).

B) ZASADY PROWADZENIA ROBÓT

- 1) Rozpoczęcie robót:
 1. Wykonawca może przystąpić do wykonywania robót po przejęciu terenu budowy od Zamawiającego.
 2. Po przejęciu terenu budowy, na żądanie Zamawiającego Wykonawca sporządzi i uzgodni z Zamawiającym harmonogram realizacji robót objętych niniejszą Specyfikacją.
 3. Podstawową formą realizacji zadań na urządzeniach nn, jest technologia prac pod napięciem (PPN). Aby móc realizować prace w technologii PPN Wykonawca zobowiązany jest do podpisania porozumienia w sprawie współpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.
- 2) Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wyłączeń oraz zasady uzgadniania wyłączeń:
 1. Jeżeli w trakcie realizacji zadania okaże się niemożliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt B.1.3 lub na żądanie Zamawiającego, dopuszcza się realizację prac z wyłączeniem, zgodnie ze „Standardami dotyczącymi ograniczenia przerw planowych” dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym.
 2. W przypadku realizacji prac z wyłączeniem, Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym terminów i czasów wyłączeń. Uzgodnione czasy wyłączeń podlegają rozliczeniu powykonawczemu i są podstawą do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogólnych Warunków Umów, w przypadku ich przekroczenia.
 3. Wniosek dotyczący wyłączeń linii energetycznych nn, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robót i wyłączeń Wykonawca jest zobowiązany złożyć Zamawiającemu na co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym pierwszym wyłączeniem.
 4. Zmiana formy realizacji zadania jest jednoznaczna ze zmianą zakresu prac określonych w umowie.
- 3) Sposób prowadzenia dokumentów budowy:
 1. W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia, dziennik budowy (jeżeli jest wymagany) winien być przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.
 2. Czynności geodezyjne wykonywane na budowie winny mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy.
- 4) Wykonawca jest zobowiązany do:
 1. Realizacji robót zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-Operator S.A. dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego.
 2. Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiającego materiałów z demontażu, określonych w załączniku nr 1 do Specyfikacji „Wykaz materiału z demontażu przeznaczonego do zwrotu Zamawiającemu”. Materiały z demontażu nie podlegają przekazaniu do magazynu w przypadku braku załącznika nr 1 do Specyfikacji.
 3. Zagospodarowania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich powstałych w trakcie procesu budowlanego odpadów (żelazo stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami, poza określonymi w ppkt 2.

4. Informowania Zamawiającego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w Specyfikacji) odpadów, a w szczególności odpadów niebezpiecznych.
5. Informowania Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach mogących negatywnie oddziaływać na środowisko.
6. Usuwania na własny koszt i własnym staraniem skutków wszelkich zdarzeń negatywnie oddziałujących na środowisko lub mogących negatywnie oddziaływać na nie w przyszłości, które wynikły z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
7. Organizowania pracy w sposób niezagrożający środowisku naturalnemu.
8. Likwidacji terenu budowy i pełnego uporządkowania terenu, na którym były prowadzone roboty budowlane i doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej właściwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego ukształtowania oraz standardów jakości ziemi), również nawierzchni urządzonych.
9. Podłączenia wybudowanych/przebudowywanych urządzeń SN oraz nn do sieci elektroenergetycznej Zamawiającego.
10. Podłączenia wybudowanych/przebudowanych urządzeń nn do sieci kablowej nn, sieci napowietrznej nn oraz rozdzielnic nn Zamawiającego, winny być realizowane w technologii PPN.
11. Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:
 - Instrukcją prac pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urządzeniach rozdzielczych do 1 kV,
 - Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napięciem przez wykonawców zewnętrznych na urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV Energa-Operator S.A., dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego.
12. Opracowania i uzgodnienia z właściwym zarządcą drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrębie prowadzonych prac oraz ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego, terenów należących do PKP SA oraz innych terenów za zajęcie których właściwy zarządca nałożył opłatę w drodze decyzji.
13. Uzyskania decyzji i uzgodnień administracyjnych związanych z realizacją robót (z wyjątkiem opłaty wynikającej z decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami).
14. Wypłaty ewentualnych odszkodowań za zniszczone w trakcie realizacji robót urządzenia, tereny i plony.
15. Wykonania pomiarów, badań i prób technicznych wybudowanych urządzeń elektroenergetycznych wymienionych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych z zachowaniem następującego podziału obowiązków:
 - a) badania linii kablowych nn:
 - badania podstawowe – prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,
 - b) badania linii kablowych SN:
 - badania podstawowe – prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,
 - badania diagnostyczne – pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiający,
 - c) badania linii kablowych WN:
 - badania podstawowe – prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,
 - badania diagnostyczne – prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca.Zakres badań podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN określony jest w „Instrukcji wykonania badań linii kablowych WN i SN” obowiązującej w Energa-Operator S.A.
16. Dla linii kablowej SN 15 kV o długości powyżej 50 m – powiadomienia Zamawiającego (Inspektora Nadzoru), z 10 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umożliwi firmie działającej w imieniu Zamawiającego na przeprowadzenie badań diagnostycznych. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegóły związane z przeprowadzeniem badań diagnostycznych, w tym sposób przygotowania kabla do badań.
17. Usunięcia uchybień, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywania kontroli/badań, zgodnie z zaleceniami określonymi w protokole z badań diagnostycznych, który Zamawiający dostarczy Wykonawcy w ciągu 5 dni roboczych od dokonanej kontroli/badań.
18. Wykonania ewentualnych robót dodatkowych niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego lub robót zamiennych. Ustalenie wartości tych robót nastąpi na podstawie opracowanych przez Wykonawcę kosztorysów sporządzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaźników cenotwórczych zamieszczonych w Informacjach o cenach czynników produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibą Zamawiającego, z kwartału poprzedzającego termin realizacji robót. Dla prac w technologii PPN – stawki i wskaźniki przyjmowane będą wg średniego poziomu cen, dla pozostałych – wg minimalnego. Przygotowane przez Wykonawcę kosztorysy muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. Zatwierdzone kosztorysy stanowią podstawę do ustalenia ostatecznej wartości robót dodatkowych.
19. Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
20. Wykonania na etapie składania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.
21. Realizowania wszelkich obowiązków Zamawiającego, wynikających z zawartych przez Zamawiającego odrębnych umów najmu istniejących słupów elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury obcej, o ile Zamawiający poinformował Wykonawcę o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych obowiązków. Powyższe ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawcę jakichkolwiek prac na i przy urządzeniach Zamawiającego, na których jednocześnie zamontowana została obca infrastruktura techniczna

(np. sieć oświetlenia drogowego, sieć telekomunikacyjna, itp.).

5) Zaopatrzenie budowy w materiały i urządzenia:

1. Dostawa inwestorska obejmuje następujące materiały i urządzenia:

kabel YAKXS 4x70, L-138m

Powyższe długości przyjęto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunków Przyłączenia lub Wytycznych.

2. Wykonawca, najpóźniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginał potwierdzenia rezerwacji materiałów objętych dostawą inwestorską z Wydziału/Działu Zarządzania Inwestycjami.
 3. Odbiór materiałów i urządzeń następuje z magazynu Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 7 dni licząc od daty odebrania rezerwacji na materiały objęte dostawą inwestorską od Zamawiającego. Materiały są wydawane w dni robocze godzinach 7-14.
 4. Podstawą do odbioru materiałów, o których mowa w ppkt 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od pracownika Zamawiającego (w tym wydruk otrzymanego pliku pdf).
 5. Wykonawca odbierze materiał własnym kosztem i staraniem.
 6. Wszystkie materiały (poza wymienionymi w ppkt 1) niezbędne do realizacji robót budowlanych dostarcza Wykonawca.
- 6) Zamawiający na własny koszt zobowiązuje się do:
1. Zapewnienia materiałów z dostawy inwestorskiej.
 2. Wykonania następujących prac:
 - wyłączeń i dopuszczeń na sieciach WN oraz nn, SN,
 - badań kabli powyżej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelności dla linii powyżej 50 m.
 3. Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawcę obowiązku realizacji prac związanych z dopuszczeniem zgodnie z „Zasadami dopuszczeń do pracy zespołów Wykonawców zewnętrznych przy urządzeniach elektroenergetycznych Energa-Operator S.A.”.

C) WYMAGANIA OGÓLNE ODNOŚNIE STOSOWANYCH MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ, TYPOWYCH ROZWIĄZAŃ

- 1) Do wbudowania dopuszcza się jedynie materiały i urządzenia znajdujące się na liście materiałów prekwalifikowanych dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego i aktualnej na dzień podpisania umowy lub spełniające standardy techniczne obowiązujące dla urządzeń SN i nn określone przez Zamawiającego i aktualne na dzień podpisania umowy. Wszelkie zmiany stosowanych materiałów i urządzeń na inne niż obowiązujące na dzień zawarcia umowy wymagają pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiał nieobjęty ww. uregulowaniami Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.
- 2) Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu, itp. Na środkach transportowo-sprzętowych przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z wymaganiami wskazanymi przez producenta.
- 3) Materiały i urządzenia nieodpowiadające ww. wymaganiom powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.
- 4) Do zamknięć obiektów elektroenergetycznych należy stosować system typu „Master Key”, jednakowy dla wszystkich obiektów i urządzeń oraz zgodny z wytycznymi „Wytyczne w zakresie sposobów zamknięć obiektów elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w Energa-Operator S.A.” dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego.
- 5) W ofercie należy przewidzieć montaż wkładek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych.
- 6) Do obowiązków Wykonawcy w zakresie telesterowania należy:
 - a) edycja rozłącznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadającej za dany obszar,
 - b) edycja sygnalizacji z rozłącznika SN,
 - c) parametryzacja kanału transmisji,
 - d) sprawdzenie poprawności edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM odpowiadającej za dany obszar.

D) KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót.

- 1) Wykonawca ma obowiązek powiadomienia przedstawiciela Zamawiającego, wskazanego w umowie o wykonanie robót budowlanych, elektronicznie lub na piśmie o terminie wykonywania robót zanikających oraz podlegających zakryciu.
- 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiałów i urządzeń przed wbudowaniem.
- 3) Badania w czasie wykonywania robót i po wykonaniu robót:
 1. Linie napowietrzne – sprawdzeniu i badaniom podlegają:
 - a) posadowienie słupów (właściwe ustojowanie zależne od kategorii gruntu),

- b) trasa linii,
 - c) pomiar rezystancji uziemień ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej,
 - d) mocowanie przewodów roboczych i ich łączenie,
 - e) wielkość zwisów przewodów roboczych.
2. Linie kablowe – sprawdzeniu i badaniom podlegają między innymi:
- a) trasy rowów kablowych w stosunku do projektowanych przebiegów,
 - b) głębokości ułożenia kabli i osłon rurowych,
 - c) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
 - d) zagęszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrębie prowadzonych prac,
 - e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nn.
3. Linie kablowe nn – badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinków kablowych) obejmują:
- a) pomiar rezystancji uziemień ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej,
 - b) pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nn,
 - c) pomiar rezystancji izolacji kabli do 1 kV,
 - d) pomiar rezystancji lub ciągłości żył roboczych.
4. Wszelkie badania powinny być wykonane przez osoby posiadające właściwe uprawnienia kwalifikacyjne. Protokoły z badań diagnostycznych należy dostarczyć w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej oraz w formie protokołu papierowego z oceną badania i podpisem osoby uprawnionej. Próby i badania dla linii kablowych WN i SN należy wykonywać zgodnie z „Instrukcją badania linii kablowych WN i SN” obowiązującą w Energa-Operator S.A.
5. Stacje transformatorowe – sprawdzeniu i badaniom podlegają:
- a) rozdzielnice nn,
 - b) pomiar rezystancji uziemień ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej,
 - c) posadowienie słupów (właściwe ustojowanie zależne od kategorii gruntu),
 - d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych.
- 4) Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badań i pomiarów.

E) ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

- 1) Ze względu na specyfikę robót budowlanych mogą być przeprowadzane następujące odbiory:
- 1. Odbiór częściowy lub odbiór etapowy.
 - 2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.
 - 3. Odbiór techniczny.
 - 4. Odbiór końcowy.
- 2) Każdy z wymienionych w pkt 1 odbiorów realizowany jest na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.
- 3) Odbiór techniczny przeprowadza się po zakończeniu robót budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg warunków zawartych w umowie o wykonanie robót budowlanych.
- 4) Odbiór końcowy przeprowadza się po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich, wskazanych na odbiorze technicznym, brakujących dokumentów.
- 5) Do odbioru technicznego wykonawca jest obowiązany przygotować:
- 1. Dokumentację powykonawczą obejmującą wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robót budowlanych, przystosowaną do formatu A4, zgodną z „Wytycznymi dla Wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych” dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego.
 - 2. Geodezyjne operaty powykonawcze położenia obiektu budowlanego w terenie – zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej. Wersje elektroniczną należy dostarczyć na płycie CD/DVD opisanej nazwą „operat powykonawczy” oraz adresem zamówienia i numerem umowy. Elementy projektowe mają zostać wysowne cyfrowo w układzie współrzędnych WGS „2000” na warstwie/-ach o nazwie – numer OBI-opis. W przypadku gdy ośrodki geodezyjne nie posiadają mapy cyfrowej w ww. układzie WGS „2000” dopuszcza się dostarczenie mapy w układzie WGS 1965 strefa 2.
- Dostarczane pliki *.dxf winny być zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawierać współrzędne geodezyjne związane tylko i wyłącznie z inwentaryzacją powykonawczą (pomiarom) danego obiektu elektroenergetycznego. W nazwach plików oraz w nazwach warstw nie należy stosować polskich znaków. Punkty na mapie odzwierciedlające lokalizację stanowisk słupowych należy łączyć linią ciągłą (nie należy przedstawiać napowietrznego ciągu liniowego w formie tylko samych stanowisk słupowych). Kable elektroenergetyczne należy wkreślać w formie polilinii. Mufy kablowe należy oznaczać w sposób czytelny. Rury osłonowe należy wkreślać liniami innego koloru niż linie elektroenergetyczne lub w sposób umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację. Stacje transformatorowe WN/SN (budynki, fundamenty pod konstrukcje urządzeń aparatury WN, maszty oraz ciągi komunikacyjne, ogrodzenie), stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgałęźniki kablowe SN oraz złącza 0,4 kV winny posiadać zaznaczony kompletny obrys na mapie.
- Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunków zawartych w umowie o wykonanie robót budowlanych.

F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZĄDZEŃ

Wykonawca zobowiązany jest do organizacji szkoleń w zakresie nowych urządzeń, dotychczas niestosowanych w sieci Zamawiającego.

L.P.	TYP URZĄDZENIA/APARATU DLA KTÓREGO WYMAGANE JEST SZKOLENIE	IŁOŚĆ OSÓB OBJĘTYCH SZKOLENIEM	ZAKRES SZKOLENIA
1.			
2.			

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA

- 1) Przy realizacji Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień zawartych m.in. w:
 1. Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. i wytycznych Zamawiającego dostępnych na żądanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego,
 2. Instrukcjach Zamawiającego dostępnych na żądanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
- 2) Strona internetowa Zamawiającego:
<https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy>
oraz
[http:// bip.energa-operator.pl](http://bip.energa-operator.pl).

ZAŁĄCZNIKI

załącznik graficzny,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych z wykazem wymaganych protokołów pomiarowych,
wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach,
wymagany zakres współpracy zarejestrowany w RKW

Główny Specjalista
ds. przygotowania inwestycji

Tadeusz Szydłowski

**Zakres wymaganych uprawnień
dla zadania OBI/23/2503265**

Wymagany zakres rejestracji w RKW	
sieci nN kablowe	☒
sieci nN napowietrzne	☐
sieci SN kablowe	☐
sieci SN napowietrzne	☐
linie i aparatura WN	☐
stacje transformatorowe SN/nN	☐

Wymagane zawarte Porozumienie w Oddziale	
sieci nN w technologii PPN (dla robót budowlanych)	☒

Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach
Nr: OBI/23/2503265

Nazwa i adres obiektu (zamówienia): *budowa przyłącza kablowego 0,4kV i złącza kablowo-pomiarowego*
 Budynek mieszkalny - jednorodzinny, Laskowice ul. działka nr 261/7, gmina Prabuty

I. Dotyczy tylko robót na nN:

1. Prace na niskim napięciu winny być wykonywane w technologii PPN.
2. Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie można wykonać prac w technologii PPN to dopuszcza się wyłączenie i:

a) dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:

WYKONAWCA ☐ ————— ENERGA ☐

b) agregat zapewnia:

WYKONAWCA ☐ ————— ENERGA ☐

ilość	moc	ilość	moc
ilość	moc	ilość	moc
ilość	moc	ilość	moc

II. Dotyczy robót na SN, bądź SN i nN:

1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:

WYKONAWCA ☐ ————— ENERGA ☐

2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatów:-

TAK ☐ ————— NIE ☐

3. Agregat zapewnia:

WYKONAWCA ☐ ————— ENERGA ☐

ilość	moc	ilość	moc
ilość	moc	ilość	moc
ilość	moc	ilość	moc
ilość	moc	ilość	moc
ilość	moc	ilość	moc

4. Przewidywany czas pracy na sieci:

- ilość wyłączeń:

- czas wyłączeń:

5. Wykonawca zobowiązany jest do organizacji szkoleń w zakresie nowych urządzeń, dotychczas nie stosowanych w sieci Zamawiającego.

TAK ☐ ————— NIE ☐

LP	TYP URZĄDZENIA/APARATU DLA KTÓREGO WYMAGANE JEST SZKOLENIE	IŁOŚĆ OSÓB OBJĘTYCH SZKOLENIEM	ZAKRES SZKOLENIA
1			
2			
3			

6. Uwagi:

Sporządził

Pracownik MZE/MMP:

Technik Wiodący
ds. Przyłączeń

Lukasz Matowiejski

Zatwierdził:

Kierownik MZE/MMP:

Kierownik

Działu Przyłączeń

Cezary Janowski

27. Zestawienie danych na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

dz. nr 283

Nr działki	Długość [m]	szerokość [m]	powierzchnia [m2]	kategoria	przeznaczenie
kabel w ziemi	1,5000	0,0294	0,0441	ziemia	droga
kabel w rurze	7,0000	0,1100	0,7700	asfalt	droga
Razem:			0,8141 m ²		

dz. nr 217

Nr działki	Długość [m]	szerokość [m]	powierzchnia [m2]	kategoria	przeznaczenie
kabel w ziemi	91,0000	0,0294	2,6754	ziemia	pobocze drogi
kabel w rurze	19,0000	0,1100	2,0900	ziemia	pobocze drogi
Razem:			4,7654 m ²		

28. Kolizje/skrzyżowania

Teren przez który przebiega trasa projektowanego przyłącza kablowego jest częściowo gruntowa i częściowo utwardzona.

Występuje skrzyżowanie projektowanego kabla z istniejącą siecią telekomunikacyjną oraz z istniejącą siecią wodociągową. W miejscu skrzyżowania z istniejącą drogą gminną (dz. nr 283) prace prowadzić metodą przecisku.

29. Ingerencja w zieleń wysoka

NIE DOTYCZY

30. Ochrona konserwatorska

NIE DOTYCZY

31. Opis projektu zagospodarowania terenu

a) Zakres opracowania

Projekt obejmuje:

- Przyłącze kablowe nN

b) Przyłącze kablowe nN

Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy wykonać geodezyjne wytyczenie trasy kabla, zgodnie z rysunkiem nr 1. Projektowane przyłącze wykonać kablem YAKXS 4 x 70 mm².

Kabel układać w ziemi na głębokości 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku, przysypać taką samą warstwą piasku i 15 cm warstwą gruntu, a następnie przykryć taśmą PCV koloru niebieskiego i zasypać do końca rów kablowy. Kabel w rowie układać „faliście”. Górny odcinek kabla (końcowy) przymocować do słupa za pomocą uchwytych dystansowych SO 79.6. Pozostały odcinek kabla prowadzony po słupie wciągnąć do zainstalowanej rury osłonowej. Na górną końcówkę kabla nałożyć głowicę kablową napowietrzną SFEX4 70-150/SK. Na górną końcówkę rury osłonowej nałożyć kształtkę termokurczliwą REC 110. Na dolną końcówkę rury osłonowej nałożyć pokrywę uszczelniającą mułoszczelną.

W miejscu skrzyżowania z istniejącą drogą gminną (dz. nr 283) wykonać przecisk (metodą bezwykopową) z rury osłonowej SRS 110 zgodnie z wydaną decyzją administracyjną.

W miejscu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu projektowany kabel wciągnąć do rur osłonowych DVK 110. Kabel w miejscu wprowadzenia do projektowanej szafki pomiarowej wciągnąć do rury osłonowej DVR 110. Na końcówki rur ułożonych w ziemi nałożyć pokrywę uszczelniającą mułoszczelną. Na końcówkę kabla (w szafce pomiarowej) nałożyć palczatkę termokurczliwą AK4, 35 - 150.

Podłączenie projektowanego kabla z istniejącą linią napowietrzną AsXSn 4 x 70 mm² wykonać za pomocą zacisków rozgałęźnych. Wszystkie odcinki kabli (na stanowisku słupowym nr 208/O-10,5) pozbawionych powłoki zewnętrznej kabla, należy dodatkowo zabezpieczyć koszulkami termokurczliwymi (dla żyły N – kolor niebieski, pozostałe – kolor czarny). Na kabel nałożyć opaski z oznaczeniem przekroju, napięcia pracy, przeznaczenia kabla, roku budowy i użytkownika. Po ułożeniu kabla w rowie (przed jego zasypaniem) należy wykonać powykonawcze pomiary geodezyjne jego trasy. Skrzyżowania i zbliżenia projektowanego kabla z istniejącym uzbrojeniem terenu wykonać zgodnie z obowiązującą normą SEP-E-004:2022-08 i przepisami PBUE.

32. Obszar oddziaływania inwestycji

L.p.	Nr działki	Przepisy
1.	15 – 283	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 415 tekst jednolity)
2.	15 – 217	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 415 tekst jednolity)
3.	15 – 261/7	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 415 tekst jednolity)

33. Uwagi

Instalacje wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót elektrycznych. Po zakończeniu robót wykonać badania i pomiary sprawdzające. W/w prace naziemne i podziemne mogą wykonywać osoby z odpowiednimi ważnymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia robót energetycznych. Jakikolwiek zmiany w projekcie należy uzgodnić z autorem opracowania. Skrzyżowania i zbliżenia projektowanego kabla z istniejącym uzbrojeniem terenu wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami PBUE. Prace ziemne w pobliżu istniejącego i projektowanego uzbrojenia terenu wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.

34. Zestawienia montażowe i demontażowe

L.p.	Nazwa materiału	Jednostka	Ilość
1.	Kabel YAKXS 4 x 70 mm ²	m	138
2.	Taśma PCV szer. 0,3 m, gr. 0,5 mm (niebieska)	m	111
3.	Piasek do podsypki	m ³	9,3
4.	Rura BE Ø 110	m	3
5.	Rura DVR Ø 110	m	1
6.	Rura DVK Ø 110	m	10
7.	Rura SRS Ø 110	m	16
8.	Palczatka termokurczliwa AK4, 35 – 150	szt.	1
9.	Pokrywa uszczelniająca mułoszczelna	szt.	14
10.	Uchwyt dystansowy SO 79.6	szt.	4
11.	Uchwyt dystansowy UMR(o) 110	szt.	3
12.	Wkładka WTN-00/32A (gG)	szt.	3
13.	Zacisk rozgałęźny SLIP 32.21	szt.	4
14.	Kształtka termokurczliwa REC 110	szt.	1
15.	Szafka pomiarowa P1-Rs/LZV/F	komplet	1
16.	Ogranicznik mocy ETIMAT T 1p 25A	szt.	3
17.	Oznacznik kablowy na kabel	szt.	15
18.	Oznacznik kablowy dla proj. szafki pomiarowej	szt.	1
19.	Oznacznik kablowy dla istn. stanowiska słupowego nr 208/O-10,5	szt.	1
20.	Oznacznik numeracji proj. szafki pomiarowej	szt.	1
21.	Koszulka termokurczliwa – niebieska, 1 m (odporna na promieniowanie UV)	szt.	1
22.	Koszulka termokurczliwa – czarna, 1 m (odporna na promieniowanie UV)	szt.	3
23.	Głowica kablowa napowietrzna SFEX4 70-150/SK	szt.	1
24.	Klamra COT 36	szt.	6
25.	Taśma COT 37	szt.	6

Stosować materiały które są zgodne ze standardami obowiązującymi w ENERGA OPERATOR SA.

35. Projekt Zagospodarowania Terenu


Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 29b
82-500 Kwidzyn

WA.6743.409.2026

Kwidzyn, dnia 10.08.2026r.

ZAŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2026.524 tekst jednolity z późn. zm.) zaświadcza się, że złożone dnia 23.07.2026r. (uzupełnione w dniu 07.08.2026r.) przez Pana Tomasza Kasprowicza pełnomocnika Energa Operator S.A. oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, zgłoszenie robót budowlanych polegających na budowie przyłącza kablowego 0,4kV wraz z szafką pomiarową dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działkach geodezyjnych nr: 283, 217, 261/7, obręb 0015 Laskowice, gm. Prabuty, jest kompletne i nie wnosi się sprzeciwu do wykonania planowanych robót objętych w/w zgłoszeniem, zgodnie z projektem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zgłoszenia

z up. Starosty Kwidzyńskiego
Starszy Inspektor
Wydziału Architektury i Budownictwa

Katarzyna Goworowska-Bień

Otrzymują:

1. Energa Operator S.A., oddział Olsztyn,
Pełnomocnik: Tomasz Kasprowicz
2. A/a

Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn,
2. Miasto i Gmina Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty.

Sprawę prowadzi:

Magdalena Łapacz, tel.: /55/ 646 50 22

Starostwo Powiatowe w Kwidzynie,
ul. Kościuszki 29b, 82-500 Kwidzyn,
tel. /55/ 646 50 00, fax. /55/ 646 50 02
www.powiatkwidzynski.pl/
<http://bip.powiatkwidzynski.pl/>

STAROSTA KWIDZYŃSKI

Kwidzyn, dnia 10.08.2026r.

WA.6743.409.2026

DECYZJA

Na podstawie art. 43 ust. 1 i 2 w związku z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2026.524 tekst jednolity z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2025.1691 tekst jednolity), po zgłoszeniu robót budowlanych z dnia 23.07.2026r. polegających na budowie przyłącza kablowego 0,4kV wraz z szafką pomiarową dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działkach geodezyjnych nr: 283, 217, 261/7, obręb 0015 Laskowice, gm. Prabuty

Starosta Kwidzyński zobowiązuje

Inwestora – Energa Operator S.A., oddział Olsztyn do geodezyjnego wyznaczenia projektowanej inwestycji a po jej wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

UZASADNIENIE

Dnia 23.07.2026r. Pan Tomasz Kasprowicz, pełnomocnik Energa Operator S.A., oddział Olsztyn, złożył w tut. Starostwie zgłoszenie robót budowlanych polegających na budowie przyłącza kablowego 0,4kV wraz z szafką pomiarową dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działkach geodezyjnych nr: 283, 217, 261/7, obręb 0015 Laskowice, gm. Prabuty.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 2, w nawiązaniu do art. 30 ust. 1b Prawa budowlanego, przed przystąpieniem do wykonania tego rodzaju robót, Inwestor zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia planowanych robót budowlanych. Inwestor dopełnił tego obowiązku, a tutejszy organ architektoniczno – budowlany, przyjął ww. zgłoszenie bez uwag.


Zgodnie z art. 43 ust. 1 Prawa budowlanego obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz obiekty, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4, 10 i 23 ww. ustawy, podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej położenie ich na gruncie.

Wobec powyższego, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Starostwo Powiatowe w Kwidzynie,
ul. Kościuszki 29b, 82-500 Kwidzyn,
tel. 055 646 50 00, fax. 055 646 50 02
www.powiatkwidzynski.pl;
<http://bip.powiatkwidzynski.pl/>

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Starosty Kwidzyńskiego w terminie 14 dni od jej doręczenia (art. 129 § 1 i § 2 Kpa).



z up. Starosty Kwidzyńskiego
Starszy Inspektor
Wydziału Architektury i Budownictwa

K. G.
Katarzyna Goworowska-Bień

Otrzymują:

1. Energa Operator S.A., oddział Olsztyn,
Pełnomocnik: Tomasz Kasprowicz
2. A/a

Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn,
2. Miasto i Gmina Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty.

Sprawę prowadzi:

Magdalena Łapacz, tel.: /55/ 646 50 22

Kwidzyn, dn. 20.07.2026 r.

STAROSTA KWIDZYŃSKI

Znak sprawy: WGII.6630.149.2026

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończonych w dniu 20.07.2026 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:	Trasa projektowanego przyłącza kablowego 0,4 kV wraz z szafką pomiarową dla działki nr 261/7
Lokalizacja:	Laskowice, gm. Prabuty, dz. nr 283, 217, 261/7
Wnioskodawca:	BIURO PROJEKTOWE "ELTOM" INŻ.TOMASZ KASPROWICZ ul. Kwidzyńska 9, 14-200 Łława
Inwestor:	ENERGA OPERATOR SA, ODDZIAŁ OLSZTYN ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
Przewodniczący:	Mariusz Lewandowski, Geodeta Powiatowy
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	05.07.2026 r.
Uwagi/informacje dodatkowe:	Wniosek złożony przez firmę projektową

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodniono pozytywnie z uwagami

Stanowisko Przewodniczącego:

1. Uzgadnia się z uwagami uczestników narady koordynacyjnej.
2. Uzgodnienie traci ważność gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a także organ nadzoru budowlanego powiadomią o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji:
 - o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 roku,
 - o warunkach zabudowy,
 - o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 - o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
 - pozwoleniu na budowę,
3. O wystąpieniu w/w przypadków (pkt.2) inwestor jest zobowiązany zawiadomić przewodniczącą narady koordynacyjnej.
4. Wszystkie odstępstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagają dodatkowego uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.
5. Przed wyjściem w teren należy uzyskać zgodę właścicieli gruntów na ułożenie przewodów uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomościach.
6. Inwestorzy są obowiązani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.
7. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego inwentaryzację powykonawczą (w przypadku przewodów podziemnych przed ich zasypaniem).
8. Wszystkie trwałe znaki geodezyjne podlegają ochronie. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znaków

Dokument wygenerował(a): Mariusz Lewandowski, dn. 20-07-2026 10:19:39

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

geodezyjnych inwestor na własny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego
Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: N34075Ca4-SP10770.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	ENERGA OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W OLSZTYNIE REJON DYSTRYBUCJI KWIDZYN ul. Łąkowa 38 82-500 Kwidzyn elektroniczny	Stanowisko pozytywne Projekt uzgodniono bez uwag.	Waldemar Sokołowski
2	ENERGA OŚWIETLENIE SP. Z O. O. ul. Rzemieślnicza 17/19 81-855 Sopot	Uczestnik nieobecny na naradzie	
3	GECKOINVEST SP. Z O.O. 86-170 Nowe Ul. Wojska Polskiego 3	Uczestnik nieobecny na naradzie	
4	NETIA S.A. ul. Arkońska 6/A 80-387 Gdańsk	Uczestnik nieobecny na naradzie	
5	OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. ul. Wałowa 47 82-858 Gdańsk elektroniczny	Stanowisko pozytywne brak uwag	Piotr Feldmann
6	ORANGE POLSKA S.A. ul. Grunwaldzka 110 80-244 Gdańsk	Uczestnik nieobecny na naradzie	
7	PERN S.A. ul. Wyszogrodzka 133 09-410 Płock elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Konrad Kwiatkowski
8	POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O. O., OZG W GDAŃSKU, PLACÓWKA GAZOWNICZA W KWIDZYNIE ul. Łąkowa 40 82-500 Kwidzyn elektroniczny	Stanowisko pozytywne Uzgodniono bez uwag	Maciej Czerwiński
9	PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW, KANALIZACJI I CIEPŁOWNICTWA PEWIK SP. Z O.O. ul. Kwidzyńska 15 82-550 Prabuty elektroniczny	Stanowisko pozytywne Uzgadniam projekt: • prace ziemne w miejscach zbliżeń z siecią wod-kan należy wykonywać ręcznie, • zachować normatywne odległości od sieci wod -kan, • w miejscach kolizji z siecią wod - kan zastosować rury osłonowe, • w przypadku prac prowadzonych metodami bezwykopowymi bezwzględnie ustalić położenie infrastruktury wod kan, metodami odkrywki kontrolnej • zachować normatywne odległości od sieci wod -kan, • po wykonaniu inwestycji dostarczyć jedną kopię mapy z	Arkadiusz Wacławiak

Dokument wygenerował(a): Mariusz Lewandowski, dn. 20-07-2026 10:19:39

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

		inwentaryzacją powykonawczą inwestycji do firmy PEWIK, • wykonawca robót winien powiadomić „PEWIK” sp. z o.o. o terminie rozpoczęcia prac z 7 dniowym wyprzedzeniem, • za uszkodzenie sieci wod-kan bądź elementów jej uzbrojenia powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca, usunięcia awarii dokona „PEWIK” sp. z o.o. w Prabutach obciążając jej kosztami wykonawcę, • informacji na temat szczegółów technicznych udzieli Dział Techniczny firmy „PEWIK” sp. z o.o. w Prabutach.	
10	URZĄD MIASTA I GMINY PRABUTY ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty	Uczestnik nieobecny na naradzie	
	Wnioskodawca		BIURO PROJEKTOWE "ELTOM" INŻ.TOMASZ KASPROWICZ

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Z upoważnienia Starosty Kwidzyńskiego
Mariusz Lewandowski, Geodeta Powiatowy

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
 Mariusz Lewandowski
 Data: 2026.07.20 11:05:12
 CEST

.....
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).

Dokument wygenerował(a): Mariusz Lewandowski, dn. 20-07-2026 10:19:39

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem



Prabuty, dnia 14.07.2026r.

GPG.7012.2.35.2026

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r, poz. 889), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2025r., poz. 1691) po rozpatrzeniu wniosku pełnomocnika Pana Tomasza Kasprowicz reprezentującego firmę **Biuro Projektowe „ELTOM”**, ul. Kwidzyńska 9, 14-200 Iława, działającej z udzielonego pełnomocnictwa przez Inwestora – ENERGA – Operator S.A. Oddział w Olsztynie z dnia 29.06.2026r. (data wpływu dn. 03.07.2026r.)

zezwalam

oraz uzgadniam lokalizację budowy przyłącza kablowego energetycznego nn 0,4 kV dla budynku jednorodzinnego (dz. nr 261/7) zlokalizowanego w miejscowości Laskowice, gm. Prabuty w:

1) pasie drogowym drogi gminnej:

- **nr 248029G** droga Orkusz – Laskowice – dz. nr **283 i 217** obr. geod. Laskowice, gm. Prabuty,

stanowiąca własność Miasta i Gminy Prabuty, jak zaznaczono w projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500 na następujących warunkach:

1. Uzgadnia się budowę, zgodnie z dołączonym załącznikiem mapowym x1.
2. Przejście pod drogą o nawierzchni asfaltowej należy wykonać metoda bezwykopowa, bez naruszenia konstrukcji nawierzchni.
3. Projektowane złącza kablowo-pomiarowe umiejscowić w działce prywatnej przy granicy z działką drogową.
4. Prace wykonywać bez wstrzymywania lub ograniczania ruchu drogowego.
5. Po wykonaniu robót związanych z budową przyłącza, pas drogowy należy przywrócić do stanu pierwotnego, łącznie z prawidłowym zagęszczeniem wykopów, odtworzeniem nawierzchni oraz wszystkich innych zniszczonych podczas robót elementów pasa drogowego Ponadto zobowiązuje się inwestora do utwardzenia pobocza warstwą kruszywa lub destruktem asfaltowym.
6. Przed i po inwestycji należy przeprowadzić zdjęciową inwentaryzację pasa drogowego - zdjęcia dołączyć do odbioru pasa drogowego.
7. Lokalizacja przyłącza nie może zmniejszyć stateczności i nośności podłoża, nawierzchni oraz naruszyć istniejących urządzeń odwadniających.
8. Jeżeli budowa, przebudowa przyłącza wymaga przełożenia urządzenia koszt jego przełożenia ponosi właściciel.
9. Budowa przyłącza nie może naruszać prawa własności stron trzecich, a za jego naruszenie odpowiada Inwestor.

Zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt. 11, art. 32 ust. 4 pkt.2 i art. 33 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane, niniejsze pismo stanowi dla Inwestora podstawę do oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania gruntem na cele budowlane, w zakresie wynikającym z niniejszego uzgodnienia.



Inwestor otrzyma zgodę na wejście w teren w formie decyzji po złożeniu stosownego wniosku zgodnie z art. 40 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r, poz. 889).

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji, gdyż jest ona zgodna z wnioskiem strony.

POUCZENIA

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy:

1. dokonać czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
2. uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

Od niniejszej decyzji Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Prabuty
mgr Jędrzej Kozłowski
Sekretarz

Załącznik:

1. Plan zagospodarowania terenu skala 1:500 (x1).

Otrzymują:

1. Adres j.w
2. a/a s Lesik 552624152

1) Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty, którego siedzibą jest Urząd Miasta i Gminy w Prabutach, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, tel. 55 278 20 02, email: biuro@prabuty.pl.

2) Cel: wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wynikających z funkcji zarządcy dróg gminnych. Dotyczy osób występujących jako strony w postępowaniu administracyjnym.

3) Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025, poz. 889).

4) Dane będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

5) Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych