



	Energa-Operator S.A. z Oddziałem w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie przy ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, Rejon Dystrybucji w Kwidzynie, Dział Zarządzania Inwestycjami (69MZI)	NUMER IDENTYFIKACYJNY ZADANIA
		OBI/23/2503660
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH		S 4

A) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 1) Nazwa i adres obiektu (zamówienia):
Laskowice, Prabuty obszar wiejski, nr dział.: 290/4,
- 2) Przedmiot i zakres zamówienia:
Zadanie: 1 Wcięcie w linię kablową 0,4kV, budowa przyłącza kablowego 0,4kV i złącza kablowo-pomiarowego OBI/23/2503660,

Prace wykonać zgodnie z decyzją GPG.7012.2.31.2026 MiG Prabuty

Prace wykonać zgodnie z uzgodnieniem WGII.6630.1502026 – PEWIK Prabuty

Układanie rur ochronnych zgodnie z dokumentacją projektową (SRS – przecisk, DVK – wykop kablowy).

B) ZASADY PROWADZENIA ROBÓT

- 1) Rozpoczęcie robót:
 1. Wykonawca może przystąpić do wykonywania robót po przejęciu terenu budowy od Zamawiającego.
 2. Po przejęciu terenu budowy, na żądanie Zamawiającego Wykonawca sporządzi i uzgodni z Zamawiającym harmonogram realizacji robót objętych niniejszą Specyfikacją.
 3. Podstawową formą realizacji zadań na urządzeniach nn, jest technologia prac pod napięciem (PPN). Aby móc realizować prace w technologii PPN Wykonawca zobowiązany jest do podpisania porozumienia w sprawie współpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.
 4. Podczas wykonywania prac, dla których nie można zastosować technologii PPN, Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym sposób ich realizacji:
 - a) Wykonawca będzie realizować we własnym zakresie przełączenia ruchowe, jedynie za zgodą Zamawiającego, zgodnie z „Zasadami dopuszczeń do pracy zespołów wykonawców zewnętrznych przy urządzeniach elektroenergetycznych Energa-Operator S.A.” dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego,
 - b) w pozostałych przypadkach przełączenia ruchowe realizować będzie Zamawiający.
 5. Na czas wykonywania prac, podczas których nie można zastosować technologii PPN, w celu ograniczenia przerw planowych, prace należy wykonywać zgodnie ze „Standardami dotyczącymi ograniczenia przerw planowych” dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.
 6. W przypadku realizacji prac z wyłączeniem, Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym terminów i czasów wyłączeń. Uzgodnione czasy wyłączeń podlegają rozliczeniu powykonawczemu i są podstawą do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogólnych Warunków Umów, w przypadku ich przekroczenia.
**- maksymalny, łączny czas wyłączenia podczas realizacji przedmiotowego zadania nie może przekroczyć ilości wyłączeń - 1szt.
czas wyłączeń - 4 godz.**
 - w przypadku realizacji prac z wyłączeniem Wykonawca zobowiązany jest do wywieszenia, w obszarze objętym wyłączeniem, w miejscach i ilości wskazanej przez Zamawiającego, plakatów informujących o planowanym wyłączeniu, dla tych prac, w których Zamawiający będzie tego wymagał,
 - plakatowanie obszaru podlegającego wyłączeniu jest elementem przygotowania strefy pracy,
 - Zamawiający prześle Wykonawcy przygotowane plakaty w wersji elektronicznej, po uzgodnieniu terminów i czasów wyłączeń.
 7. Wniosek dotyczący wyłączeń linii energetycznych nn, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robót i wyłączeń Wykonawca jest zobowiązany złożyć Zamawiającemu na co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym pierwszym wyłączeniem.
- 2) Sposób prowadzenia dokumentów budowy:
 1. W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia, dziennik budowy (jeżeli jest wymagany) winien być przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.

2. Czynności geodezyjne wykonywane na budowie winny mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy.
- 3) Wykonawca jest zobowiązany do:
 1. Realizacji robót zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego Instrukcjami i Standardami technicznymi w Energa-Operator S.A. dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego.
 2. Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiającego materiałów z demontażu, określonych w załączniku nr 1 do Specyfikacji „Wykaz materiału z demontażu przeznaczonego do zwrotu Zamawiającemu”. Materiały z demontażu nie podlegają przekazaniu do magazynu w przypadku braku załącznika nr 1 do Specyfikacji.
 3. Zagospodarowania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich powstałych w trakcie procesu budowlanego odpadów (żelazo stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami, poza określonymi w ppkt 2.
 4. Informowania Zamawiającego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w Specyfikacji) odpadów, a w szczególności odpadów niebezpiecznych.
 5. Informowania Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach mogących negatywnie oddziaływać na środowisko.
 6. Usuwania na własny koszt i własnym staraniem skutków wszelkich zdarzeń negatywnie oddziałujących na środowisko lub mogących negatywnie oddziaływać na nie w przyszłości, które wynikły z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 7. Organizowania pracy w sposób niezagrożący środowisku naturalnemu.
 8. Likwidacji terenu budowy i pełnego uporządkowania terenu, na którym były prowadzone roboty budowlane i doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej właściwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego ukształtowania oraz standardów jakości ziemi), również nawierzchni urządzonych.
 9. Podłączenia wybudowanych/przebudowywanych urządzeń SN oraz nn do sieci elektroenergetycznej Zamawiającego.
 10. Podłączenia wybudowanych/przebudowanych urządzeń nn do sieci kablowej nn, sieci napowietrznej nn oraz rozdzielnic nn Zamawiającego winny być realizowane w technologii PPN.
 11. Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:
 - Instrukcją prac pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urządzeniach rozdzielczych do 1 kV,
 - Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napięciem przez wykonawców zewnętrznych na urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV Energa-Operator S.A., dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego.
 12. Opracowania i uzgodnienia z właściwym zarządcą drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrębie prowadzonych prac oraz ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego, terenów należących do PKP SA oraz innych terenów za zajęcie których właściwy zarządca nałożył opłatę w drodze decyzji.
 13. Uzyskania decyzji i uzgodnień administracyjnych związanych z realizacją robót (z wyjątkiem opłaty wynikającej z decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami).
 14. Wypłaty ewentualnych odszkodowań za zniszczone w trakcie realizacji robót urządzenia, tereny i plony.
 15. Wykonania pomiarów, badań i prób technicznych wybudowanych urządzeń elektroenergetycznych wymienionych w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych z zachowaniem następującego podziału obowiązków:
 - a) badania linii kablowych nn:
 - badania podstawowe – prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,
 - b) badania linii kablowych SN:
 - badania podstawowe – prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,
 - badania diagnostyczne – pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiający,
 - c) badania linii kablowych WN:
 - badania podstawowe – prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca,
 - badania diagnostyczne – prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca.Zakres badań podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN określony jest w „Instrukcji wykonania badań linii kablowych WN i SN” obowiązującej w Energa-Operator S.A.
 16. Dla linii kablowej SN 15 kV o długości powyżej 50 m – powiadomienia Zamawiającego (Inspektora Nadzoru), z 10 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umożliwi firmie działającej w imieniu Zamawiającego na przeprowadzenie badań diagnostycznych. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegóły związane z przeprowadzeniem badań diagnostycznych, w tym sposób przygotowania kabla do badań.
 17. Usunięcia uchybień, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywania kontroli/badań, zgodnie z zaleceniami określonymi w protokole z badań diagnostycznych, który Zamawiający dostarczy Wykonawcy w ciągu 5 dni roboczych od dokonanej kontroli/badań.
 18. Wykonania ewentualnych robót dodatkowych niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego lub robót zamiennych. Ustalenie wartości tych robót nastąpi na podstawie opracowanych przez Wykonawcę kosztorysów sporządzonych w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaźników cenotwórczych zamieszczonych w Informacjach o cenach czynników produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego z siedzibą Zamawiającego, z kwartału poprzedzającego termin realizacji robót. Dla prac w technologii PPN – stawki i wskaźniki przyjmowane będą wg średniego poziomu cen, dla pozostałych – wg minimalnego. Przygotowane przez Wykonawcę kosztorysy

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót.

- 1) Wykonawca ma obowiązek powiadomienia przedstawiciela Zamawiającego, wskazanego w umowie o wykonanie robót budowlanych, elektronicznie lub na piśmie o terminie wykonywania robót zanikających oraz podlegających zakryciu.
- 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiałów i urządzeń przed wbudowaniem.
- 3) Badania w czasie wykonywania robót i po wykonaniu robót:
 1. Linie napowietrzne – sprawdzeniu i badaniom podlegają:
 - a) posadowienie słupów (właściwe ustojowanie zależne od kategorii gruntu),
 - b) trasa linii,
 - c) pomiar rezystancji uziemień ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej,
 - d) mocowanie przewodów roboczych i ich łączenie,
 - e) wielkość zwisów przewodów roboczych.
 2. Linie kablowe – sprawdzeniu podlegają między innymi:
 - a) trasy rowów kablowych w stosunku do projektowanych przebiegów,
 - b) głębokości ułożenia kabli i osłon rurowych,
 - c) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
 - d) zagęszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrębie prowadzonych prac,
 - e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nn.
 3. Linie kablowe nn – badania podstawowe (dla wszystkich budowlanych i przebudowanych odcinków kablowych) obejmują:
 - a) pomiar rezystancji uziemień ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej,
 - b) pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nn,
 - c) pomiar rezystancji izolacji kabli do 1 kV,
 - d) pomiar rezystancji lub ciągłości żył roboczych.
 4. Wszelkie badania powinny być wykonane przez osoby posiadające właściwe uprawnienia kwalifikacyjne. Protokoły z badań diagnostycznych należy dostarczyć w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej oraz w formie protokołu papierowego z oceną badania i podpisem osoby uprawnionej. Próby i badania dla linii kablowych WN i SN należy wykonywać zgodnie z „Instrukcją badania linii kablowych WN i SN” obowiązującą w Energa-Operator S.A.
 5. Stacje transformatorowe – sprawdzeniu i badaniom podlegają:
 - a) rozdzielnice nn,
 - b) pomiar rezystancji uziemień ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej,
 - c) posadowienie słupów (właściwe ustojowanie zależne od kategorii gruntu),
 - d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych,
- 4) Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badań i pomiarów.

E) ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

- 1) Ze względu na specyfikę robót budowlanych mogą być przeprowadzane następujące odbiory:
 1. Odbiór częściowy lub odbiór etapowy.
 2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.
 3. Odbiór techniczny.
 4. Odbiór końcowy.
- 2) Każdy z wymienionych w pkt 1 odbiorów realizowany jest na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.
- 3) Odbiór techniczny przeprowadza się po zakończeniu robót budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg warunków zawartych w umowie o wykonanie robót budowlanych.
- 4) Odbiór końcowy przeprowadza się po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich, wskazanych na odbiorze technicznym, brakujących dokumentów.
- 5) Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowiązany przygotować:
 1. Dokumentację powykonawczą obejmującą wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robót budowlanych, przystosowaną do formatu A4, zgodną z „Wytycznymi dla Wykonawców w zakresie zasad odbioru robót budowlanych” dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego.
 2. Geodezyjne operaty powykonawcze położenia obiektu budowlanego w terenie – zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej. Wersję elektroniczną należy dostarczyć na płycie CD/DVD opisanej nazwą „operat powykonawczy” oraz adresem zamówienia i numerem umowy. Elementy projektowe mają zostać wysłane cyfrowo w układzie współrzędnych WGS „2000” na warstwie/-ach o nazwie – numer OBI-opis. W przypadku gdy ośrodki geodezyjne nie posiadają mapy cyfrowej w ww. układzie WGS „2000” dopuszcza się dostarczenie mapy w układzie WGS 1965 strefa 2.
Dostarczane pliki *.dxf winny być zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawierać współrzędne geodezyjne związane tylko i wyłącznie z inwentaryzacją powykonawczą (pomiarom) danego obiektu elektroenergetycznego. W nazwach plików oraz w nazwach warstw nie należy stosować polskich znaków. Punkty na mapie odzwierciedlające lokalizację stanowisk słupowych należy łączyć linią ciągłą (nie należy przedstawiać napowietrznego ciągu liniowego w formie tylko samych stanowisk słupowych). Kable elektroenergetyczne należy

muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. Zatwierdzone kosztorysy stanowią podstawę do ustalenia ostatecznej wartości robót dodatkowych.

19. Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
 20. Wykonania na etapie składania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.
 21. Realizowania wszelkich obowiązków Zamawiającego, wynikających z zawartych przez Zamawiającego odrębnych umów najmu istniejących słupów elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury obcej, o ile Zamawiający poinformował Wykonawcę o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych obowiązków. Powyższe ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawcę jakichkolwiek prac na i przy urządzeniach Zamawiającego, na których jednocześnie zamontowana została obca infrastruktura techniczna (np. sieć oświetlenia drogowego, sieć telekomunikacyjna, itp.).
- 4) Zaopatrzenie budowy w materiały i urządzenia:
1. Dostawa inwestorska obejmuje następujące materiały i urządzenia:

Kabel YAKXS 4x120, L-90m

Powyższe długości przyjęto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunków Przyłączenia lub Wytycznych.
 2. Wykonawca, najpóźniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginał potwierdzenia rezerwacji materiałów objętych dostawą inwestorską z Wydziału/Działu Zarządzania Inwestycjami.
 3. Odbiór materiałów i urządzeń następuje z magazynu Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 7 dni licząc od daty odebrania rezerwacji na materiały objęte dostawą inwestorską od Zamawiającego. Materiały są wydawane w dni robocze godzinach 7-14.
 4. Podstawą do odbioru materiałów, o których mowa w ppkt 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od pracownika Zamawiającego (w tym wydruk otrzymanego pliku pdf).
 5. Wykonawca odbierze materiał własnym kosztem i staraniem.
 6. Wszystkie materiały (poza wymienionymi w ppkt 1 niezbędne do realizacji robót budowlanych dostarcza Wykonawca.
- 5) Zamawiający na własny koszt zobowiązuje się do:
1. Zapewnienia materiałów z dostawy inwestorskiej.
 2. Wykonania następujących prac:
 - wyłączeń i dopuszczeń na sieciach WN oraz nn, SN,
 - zapewnienia zasilania rezerwowego jeżeli wystąpi taka konieczność,
 - badań kabli powyżej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelności dla linii powyżej 50 m.
 3. Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawcę obowiązku realizacji prac związanych z dopuszczeniem zgodnie z „Zasadami dopuszczeń do pracy zespołów Wykonawców zewnętrznych przy urządzeniach elektroenergetycznych Energa-Operator S.A.”.

C) WYMAGANIA OGÓLNE ODNOŚNIE STOSOWANYCH MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ, TYPOWYCH ROZWIĄZAŃ

- 1) Do wbudowania dopuszcza się jedynie materiały i urządzenia znajdujące się na liście materiałów prekwalfikowanych dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego i aktualnej na dzień podpisania umowy lub spełniające standardy techniczne obowiązujące dla urządzeń SN i nn określone przez Zamawiającego i aktualne na dzień podpisania umowy. Wszelkie zmiany stosowanych materiałów i urządzeń na inne niż obowiązujące na dzień zawarcia umowy wymagają pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiał nieobjęty ww. uregulowaniami Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.
- 2) Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu, itp. Na środkach transportowo-sprzętowych przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z wymaganiami wskazanymi przez producenta.
- 3) Materiały i urządzenia nieodpowiadające ww. wymaganiom powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.
- 4) Do zamknięć obiektów elektroenergetycznych należy stosować system typu „Master Key”, jednakowy dla wszystkich obiektów i urządzeń oraz zgodny z wytycznymi „Wytyczne w zakresie sposobów zamknięć obiektów elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w Energa-Operator S.A.” dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego.
- 5) W ofercie należy przewidzieć montaż wkładek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych.
- 6) Do obowiązków Wykonawcy w zakresie telesterowania należy:
 - a) edycja rozłącznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadającej za dany obszar,
 - b) edycja sygnalizacji z rozłącznika SN,
 - c) parametryzacja kanału transmisji,
 - d) sprawdzenie poprawności edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM odpowiadającej za dany obszar.

D) KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych: Opracował: Tadeusz Szydłowski, tel: 55 6677673

wkreślać w formie polilinii. Mufy kablowe należy oznaczać w sposób czytelny. Rury osłonowe należy wkreślać liniami innego koloru niż linie elektroenergetyczne lub w sposób umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację. Stacje transformatorowe WN/SN (budynki, fundamenty pod konstrukcje urządzeń aparatury WN, maszty oraz ciągi komunikacyjne, ogrodzenie), stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgałęźniki kablowe SN oraz złącza 0,4 kV winny posiadać zaznaczony kompletny obrys na mapie.

Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunków zawartych w umowie o wykonanie robót budowlanych.

F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZĄDZEŃ

Wykonawca zobowiązany jest do organizacji szkoleń w zakresie nowych urządzeń, dotychczas niestosowanych w sieci Zamawiającego.

L.P.	TYP URZĄDZENIA/APARATU DLA KTÓREGO WYMAGANE JEST SZKOLENIE	IŁOŚĆ OSÓB OBJĘTYCH SZKOLENIEM	ZAKRES SZKOLENIA
1.			
2.			

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA

- 1) Przy realizacji Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień zawartych w:
 1. Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. i wytycznych Zamawiającego dostępnych na żądanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego,
 2. Instrukcjach Zamawiającego dostępnych na żądanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
- 2) Strona internetowa Zamawiającego:
<https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy>
oraz
[http:// bip.energa-operator.pl](http://bip.energa-operator.pl).

ZAŁĄCZNIKI

załącznik graficzny,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych z wykazem wymaganych protokołów pomiarowych,
wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach,
wymagany zakres współpracy zarejestrowany w RKW

Główny Specjalista
ds. przygotowania inwestycji

Tadeusz Sztydlowski

Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach
Nr: OBI/23/2503660

Nazwa i adres obiektu (zamówienia): *wcinka w linię kablową 0,4kV i montaż złącza kablowo-pomiarowego*
budynek mieszkalny - jednorodzinny, Laskowice dz. 290/4 gmina Prabuty

I. Dotyczy tylko robót na nN:

1. Prace na niskim napięciu winny być wykonywane w technologii PPN.
2. Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie można wykonać prac w technologii PPN to dopuszcza się wyłączenie i:
 - a) dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:

WYKONAWCA ☐	ENERGA ☒
------------------------------------	--
 - b) agregat zapewnia:

WYKONAWCA ☐	ENERGA ☐
- Ilość moc.....	- Ilość moc.....
- Ilość moc.....	- Ilość moc.....
- Ilość moc.....	- Ilość moc.....

II. Dotyczy robót na SN, bądź SN i nN:

1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:

WYKONAWCA ☐	ENERGA ☐
------------------------------------	---------------------------------
2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatów:-

TAK ☐	NIE ☐
------------------------------	------------------------------
3. Agregat zapewnia:

WYKONAWCA ☐	ENERGA ☐
- Ilość moc.....	- Ilość moc.....
- Ilość moc.....	- Ilość moc.....
- Ilość moc.....	- Ilość moc.....
- Ilość moc.....	- Ilość moc.....
- Ilość moc.....	- Ilość moc.....
4. Przewidywany czas pracy na sieci:

- ilość wyłączeń: <i>1</i>	
- czas wyłączeń: <i>1 godz</i>	
5. Wykonawca zobowiązany jest do organizacji szkoleń w zakresie nowych urządzeń, dotychczas nie stosowanych w sieci Zamawiającego.

TAK ☐	NIE ☒
------------------------------	---

LP	TYP URZĄDZENIA/APARATU DLA KTÓREGO WYMAGANE JEST SZKOLENIE	ILOŚĆ OSÓB OBJĘTYCH SZKOLENIEM	ZAKRES SZKOLENIA
1			
2			
3			

6. Uwagi:

Sporządził

Pracownik MZE/MMP:

2026 -09- 2 5

Technik

ds. zarządzania usługami sieciowymi

Krzysztof Dubik

Zatwierdził:

Kierownik MZE/MMP:

Kierownik Działu
Zarządzania Eksploatacją

Sebastian Bruzda

**Zakres wymaganych uprawnień
dla zadania OBI/23/2503660**

Wymagany zakres rejestracji w RKW	
sieci nN kablowe	☒
sieci nN napowietrzne	☐
sieci SN kablowe	☐
sieci SN napowietrzne	☐
linie i aparatura WN	☐
stacje transformatorowe SN/nN	☐

Wymagane zawarte Porozumienie w Oddziale	
sieci nN w technologii PPN (dla robót budowlanych)	☐

10. MPZP lub decyzja lokalizacyjna
NIE DOTYCZY

11. Stan istniejący

a) Stacja transformatorowa „LASKOWICE I”, T-71016, S = 160 kVA

Lokalizacja w/w stacji transformatorowej, istniejące obwody 15 kV, 0,4 kV pozostają bez zmian.

- b) - Zabezpieczenie główne obwodu nr 100, $I_b = 100$ A (gF),
- Sieć napowietrzna AsXS_n 4 x 70 mm², L = 109 m,
- Sieć napowietrzna AsXS_n 4 x 50 mm², L = 251 m,
- Sieć kablowa YAKXS 4 x 120 mm², L = 102 m do miejsca przyłączenia (wcinki).

12. Rozbiórki

NIE DOTYCZY

13. Linia SN (napowietrzna/kablowa)

NIE DOTYCZY

14. Stacja transformatorowa SN/nn

NIE DOTYCZY

15. Linia nn (napowietrzna/kablowa)

NIE DOTYCZY

16. Oświetlenie uliczne

NIE DOTYCZY

17. Przyłącza SN (napowietrzne/kablowe)

NIE DOTYCZY

18. Przyłącza nn (napowietrzne/kablowe)

a) Zakres opracowania

Projekt obejmuje:

- Rozbudowę istn. obwodu nr 100
- Szafkę pomiarową
- Rozdzielnicę kablową
- Instalację ochrony przeciwporażeniowej
- Uziom

b) Rozbudowa istniejącego obwodu nr 100

Zgodnie z warunkami przyłączenia nr P/25/085360 należy wykonać wcinkę w istniejący kabel na potrzeby montażu rozdzielnic kablowej. Zgodnie z rysunkiem nr 1 w/w kabel YAKXS 4 x 120 mm² (około 1 m) odkopać. Kabel w punkcie „A” przeciąć. W/w wcinkę wykonać kablami YAKXS 4 x 120 mm². Połączenie końcówek kabli wykonać za pomocą muf kablowych SMH4-PL-4, 95-150. Nowo projektowane kable układać w ziemi na głębokości 0,7 m, na 10 cm podsypce z piasku, przysypać taką samą warstwą piasku i 15 cm warstwą gruntu, a następnie przykryć taśmą PCV koloru niebieskiego i zasypać do końca rów kablowy. Kable w rowie układać „faliście”. W miejscu skrzyżowania z istniejącą drogą utwardzoną (dz. nr 289) wykonać przeciski (metodą bezwykopową) z rur osłonowych SRS110 zgodnie z wydaną decyzją administracyjną. Kable w miejscach wprowadzenia do projektowanej rozdzielnic kablowej wciągnąć do rur osłonowych DVR 110. Na końcówki rur ułożonych w ziemi nałożyć pokrywy uszczelniające mułoszczelne. Na końcówki kabli (w rozdzielnic kablowej) nałożyć palczatki termokurczliwe AK4, 35 - 150. Na kable nałożyć opaski z oznaczeniem przekroju, napięcia pracy, przeznaczenia kabli, roku budowy i użytkownika. Po ułożeniu kabli w rowie (przed ich zasypaniem) należy wykonać powykonawcze namiary geodezyjne ich tras. W/w zakres prac wykonywać ręcznie zachowując szczególną ostrożność.

Przy w/w pracach montażowych zachować szczególną ostrożność, przestrzegać wszystkie przepisy bezpieczeństwa i BHP dotyczące prac zagrożonych porażeniem prądem elektrycznym. Na istniejącym stanowisku słupowym nr 103/5 oraz w istniejącej szafce pomiarowej nr Z6919332 wymienić grawerowane oznaczniki kablowe uwzględniając w opisach nowe relacje i długości kabli. Skrzyżowania i zbliżenia projektowanych kabli z istniejącym uzbrojeniem terenu wykonać zgodnie z obowiązującą normą SEP-E004:2022-08 i przepisami PBUE.

c) Szafka pomiarowa

Układ pomiarowy zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę przewidziano w szafce pomiarowej, którą należy instalować wg rysunku nr 1. Zaprojektowano szafkę pomiarową typu P2-Rs/LZV/F osadzoną na zintegrowanym fundamencie wykonanym z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego. W szafce w części pomiarowej przewidziane dla działki nr 290/4 zainstalować zabezpieczenie przedlicznikowe w postaci ograniczników mocy typu 3 x ETIMAT T 1p 25A. W szafce w części kablowej w zainstalowany rozłącznik bezpiecznikowy wstawić wkładki bezpiecznikowe 3 x 40A (gG). Punkt PEN szafki pomiarowej uziemić. Do szafki przymocować oznacznik numeracji szafki.

d) Rozdzielnica kablowa

Zaprojektowano kablową rozdzielnicę szafową typu KRSN-00/3R-NH2/F osadzoną na zintegrowanym fundamencie wykonana z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego, którą należy instalować wg rysunku nr 1. W rozdzielnicy w części kablowej w zainstalowane rozłączniki listwowe NH-2 wstawić zwory WTZ-2 zgodnie z rysunkiem nr 2. Do obudowy rozdzielnicy przymocować oznacznik numeracji rozdzielnicy.

e) Uziom

Zgodnie obowiązującymi standardami EOP oraz zasadami ochrony przeciwporażeniowej nie zaprojektowano uziemiania przy projektowanej rozdzielnicy kablowej.

Przy projektowanej szafce pomiarowej (koniec obwodu) wykonać uziom pionowy z prętów stalowych ocynkowanych o średnicy 16 mm oraz uziom poziomy z bednarki ocynkowanej 30 x 4 mm. Rezystancja nie może przekraczać 30 Ω .

f) Ocena wpływu inwestycji elektroenergetycznej na środowisko

Biorąc pod uwagę poziom napięcia pracy projektowanych urządzeń oraz fakt, że zabudowie podlegać będą urządzenia i materiały posiadające odpowiednie atesty, a roboty wykonane będą przez specjalistyczne jednostki wykonawstwa z zakresu elektroenergetyki, stwierdzam, że wpływ projektowanej inwestycji na środowisko będzie znikomy.

g) Warunki ochrony przyrody

Na trasie lokalizacji projektowanej sieci kablowej 0,4 kV brak jest obiektów objętych szczególną ochroną przyrody.

h) Wpływ eksploatacji górnictwa

Przedmiotowa inwestycja znajduje się poza obszarem eksploatacji górnictwa.

19. Ochrona przeciwprzepięciowa linii SN

NIE DOTYCZY

20. Ochrona przeciwprzepięciowa stacji transformatorowej SN/nn

NIE DOTYCZY

21. Ochrona przeciwprzepięciowa linii nn

NIE DOTYCZY

22. Ochrona od porażenia prądem elektrycznym w linii napowietrznej SN

NIE DOTYCZY

23. Ochrona od porażenia prądem elektrycznym w stacji transformatorowej SN/nn

NIE DOTYCZY

29. Ingerencja w zieleni wysoka
NIE DOTYCZY

30. Ochrona konserwatorska
NIE DOTYCZY

31. Opis projektu zagospodarowania terenu

a) Zakres opracowania

Projekt obejmuje:

- Przyłącze kablowe nn

b) Przyłącze kablowe nn

Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy wykonać geodezyjne wytyczenie trasy kabla, zgodnie z rysunkiem nr 1. Projektowane przyłącze wykonać kablem YAKXS 4 x 120 mm². Kabel układać w ziemi na głębokości 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku, przysypać taką samą warstwą piasku i 15 cm warstwą gruntu, a następnie przykryć taśmą PCV koloru niebieskiego i zasypać do końca rów kablowy. Kabel w rowie układać „faliście”. Kabel w miejscu wprowadzenia do projektowanej rozdzielniczy kablowej i szafki pomiarowej wciągnąć do rur osłonowych DVR 110. Na końcówki rur ułożonych w ziemi nałożyć pokrywy uszczelniające mułoszczelne. Na końcówki kabli (w rozdzielniczy kablowej i w szafce pomiarowej) nałożyć palczatki termokurczliwe AK4, 35 - 150. Na kabel nałożyć opaski z oznaczeniem przekroju, napięcia pracy, przeznaczenia kabla, roku budowy i użytkownika. Po ułożeniu kabla w rowie (przed jego zasypaniem) należy wykonać powykonawcze namiary geodezyjne jego trasy. Skrzyżowania i zbliżenia projektowanego kabla z istniejącym uzbrojeniem terenu wykonać zgodnie z obowiązującą normą SEP-E004:2022-08 i przepisami PBUE.

32. Obszar oddziaływania inwestycji

Przepisy prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania inwestycji:

L.p.	Nr działki	Przepisy
1.	15 – 289	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 415 tekst jednolity)
2.	15 – 290/1	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 415 tekst jednolity)
3.	15 – 290/3	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 415 tekst jednolity)
4.	15 – 290/4	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 415 tekst jednolity)

33. Uwagi

Instalacje wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót elektrycznych. Po zakończeniu robót wykonać badania i pomiary sprawdzające. W/w prace naziemne i podziemne mogą wykonywać osoby z odpowiednimi ważnymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia robót energetycznych. Jakikolwiek zmiany w projekcie należy uzgodnić z autorem opracowania. Skrzyżowania i zbliżenia projektowanego kabla z istniejącym uzbrojeniem terenu wykonać zgodnie z obowiązującą normą SEP-E-004:2022-08 i przepisami PBUE. Prace ziemne w pobliżu istniejącego i projektowanego uzbrojenia terenu wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.

34. Zestawienia montażowe i demontażowe

L.p.	Nazwa materiału	Jednostka	Ilość
1.	Kabel YAKXS 4 x 120 mm ²	m	90
2.	Taśma PCV szer. 0,3 m, gr. 0,5 mm (niebieska)	m	61
3.	Piasek do podsypki	m ³	6,1
4.	Wkładki topikowe WTN-00/40A (gG)	szt.	3
5.	Zwory WTZ-2	szt.	9
6.	Szafka pomiarowa P2-Rs/LZV/F	komplet	1
7.	Kablowa rozdzielnica szafowa KRSN-00/3R-NH2/F	komplet	1
8.	Bednarka ocynkowana 30 x 4 mm	m	10
9.	Pręt Ø 16 mm/1,5 m – stalowy ocynkowany	szt.	5
10.	Uchwyt krzyżowy ocynkowany	szt.	1
11.	Grot stalowy ocynkowany	szt.	1
12.	Oznacznik kablowy na kabel	szt.	10
13.	Oznacznik kablowy dla istn. szafki pomiarowej nr Z6919332	szt.	1
14.	Oznacznik kablowy dla istn. stanowiska słupowego nr 103/5	szt.	1
15.	Oznacznik kablowy dla proj. KRSN-00/3R-NH2/F	szt.	3
16.	Oznacznik kablowy dla proj. P2-Rs/LZV/F	szt.	1
17.	Oznacznik numeracji szafki pomiarowej	szt.	1
18.	Oznacznik numeracji rozdzielnicy kablowej	szt.	1
19.	Rura osłonowa DVR 110	m	4
20.	Rura osłonowa SRS 110	m	12
21.	Pokrywa uszczelniająca mułoszczelna	szt.	8
22.	Ogranicznik mocy ETIMAT T 1p 25A	szt.	3
23.	Palczatka termokurczliwa AK4, 35 – 150	szt.	4
24.	Mufa kablowa SMH4-PL-4, 95-150	szt.	2

Stosować materiały które są zgodne ze standardami obowiązującymi w ENERGA OPERATOR SA.

35. Projekt Zagospodarowania Terenu

Kwidzyn, dn. 20.07.2026 r.

STAROSTA KWIDZYŃSKI

Znak sprawy: WGII.6630.150.2026

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończonej w dniu 20.07.2026 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:	Trasa projektowanego przyłącza kablowego 0,4 kV wraz z rozdzielnicą kablową i szafką pomiarową dla działki nr 290/4
Lokalizacja:	Laskowice, gmina Prabuty, dz. nr 289, 290/1, 290/3, 290/4
Wnioskodawca:	BIURO PROJEKTOWE "ELTOM" INŻ.TOMASZ KASPROWICZ ul. Kwidzyńska 9, 14-200 Ława
Inwestor:	ENERGA OPERATOR SA, ODDZIAŁ OLSZTYN ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
Przewodniczący:	Mariusz Lewandowski, Geodeta Powiatowy
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	05.07.2026 r.
Uwagi/informacje dodatkowe:	Wniosek złożony przez firmę projektową

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodniono pozytywnie z uwagami

Stanowisko Przewodniczącego:

1. Uzgadnia się z uwagami uczestników narady koordynacyjnej.
2. Uzgodnienie traci ważność gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a także organ nadzoru budowlanego powiadomią o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji:
 - o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 roku,
 - o warunkach zabudowy,
 - o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 - o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
 - pozwoleniu na budowę,
3. O wystąpieniu w/w przypadków (pkt.2) inwestor jest zobowiązany zawiadomić przewodniczącą narady koordynacyjnej.
4. Wszystkie odstępstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagają dodatkowego uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.
5. Przed wyjściem w teren należy uzyskać zgodę właścicieli gruntów na ułożenie przewodów uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomościach.
6. Inwestorzy są obowiązani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.
7. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego inwentaryzację powykonawczą (w przypadku przewodów podziemnych przed ich zasypaniem).
8. Wszystkie trwałe znaki geodezyjne podlegają ochronie. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znaków

Dokument wygenerował(a): Mariusz Lewandowski, dn. 20-07-2026 10:26:04

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

geodezyjnych inwestor na własny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	ENERGA OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W OLSZTYNIE REJON DYSTRYBUCJI KWIDZYN ul. Łąkowa 38 82-500 Kwidzyn elektroniczny	Stanowisko pozytywne Projekt uzgodniono bez uwag.	Waldemar Sokołowski
2	ENERGA OŚWIETLENIE SP. Z O. O. ul. Rzemieślnicza 17/19 81-855 Sopot	Uczestnik nieobecny na naradzie	
3	GECKOINVEST SP. Z O.O. 86-170 Nowe Ul. Wojska Polskiego 3	Uczestnik nieobecny na naradzie	
4	NETIA S.A. ul. Arkońska 6/A 80-387 Gdańsk	Uczestnik nieobecny na naradzie	
5	OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. ul. Wałowa 47 82-858 Gdańsk elektroniczny	Stanowisko pozytywne brak uwag	Piotr Feldmann
6	ORANGE POLSKA S.A. ul. Grunwaldzka 110 80-244 Gdańsk	Uczestnik nieobecny na naradzie	
7	PERN S.A. ul. Wyszogrodzka 133 09-410 Płock elektroniczny	Stanowisko pozytywne	Konrad Kwiatkowski
8	POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O. O., OZG W GDAŃSKU, PLACÓWKA GAZOWNICZA W KWIDZYNIE ul. Łąkowa 40 82-500 Kwidzyn elektroniczny	Stanowisko pozytywne Uzgodniono bez uwag	Maciej Czerwiński
9	PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW, KANALIZACJI I CIEPŁOWNICTWA PEWIK SP. Z O.O. ul. Kwidzyńska 15 82-550 Prabuty elektroniczny	Stanowisko pozytywne Uzgadniam projekt: • prace ziemne w miejscach zbliżeń z siecią wod-kan należy wykonywać ręcznie, • zachować normatywne odległości od sieci wod -kan, • w miejscach kolizji z siecią wod - kan zastosować rury osłonowe, • w przypadku prac prowadzonych metodami bezwykopowymi bezwzględnie ustalić położenie infrastruktury wod kan, metodami odkrywki kontrolnej • zachować normatywne odległości od sieci wod -kan, • po wykonaniu inwestycji dostarczyć jedną kopię mapy z inwentaryzacją powykonawczą inwestycji do firmy PEWIK, • wykonawca robót winien powiadomić „PEWIK” sp. z o.o. o terminie	Arkadiusz Wacławiak

Dokument wygenerował(a): Mariusz Lewandowski, dn. 20-07-2026 10:26:04

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

		rozpoczęcia prac z 7 dniowym wyprzedzeniem, • za uszkodzenie sieci wod-kan bądź elementów jej uzbrojenia powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca, usunięcia awarii dokona „PEWIK” sp. z o.o. w Prabutach obciążając jej kosztami wykonawcę, • informacji na temat szczegółów technicznych udzieli Dział Techniczny firmy „PEWIK” sp. z o.o. w Prabutach.	
10	URZĄD MIASTA I GMINY PRABUTY ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty	Uczestnik nieobecny na naradzie	
	Wnioskodawca		BIURO PROJEKTOWE "ELTOM" INŻ.TOMASZ KASPROWICZ

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Z upoważnienia Starosty Kwidzyńskiego
Mariusz Lewandowski, Geodeta Powiatowy

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Mariusz Lewandowski
Data: 2026.07.20 10:42:41
CEST

.....
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z późn. zm.).

Dokument wygenerował(a): Mariusz Lewandowski, dn. 20-07-2026 10:26:04

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 29b
82-500 Kwidzyn



WA.6743.386.2026

Kwidzyn, dnia 17.08.2026r.

ZAŚWIADCZENIE

Data rejestracji:
2026-08-21T10:07:00

Sygnatura:
EOP/KP/8/2026/08/048362



Na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2026r. poz.524 ze zm.) zaświadcza się, że zgłoszenie wykonania robót budowlanych, złożone dnia 23.07.2026r. (uzupełnione dnia 11.08.2026r.) przez Pełnomocnika – Pana Tomasza Kasprowicza, występującego w imieniu ENERGA-OPERATOR S.A., Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, dotyczące wykonania wcinki w kabel 0,4 kV wraz z rozdzielnicą kablową oraz budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową na działkach geodezyjnych nr 289, 290/1, 290/3, 290/4 obręb Łaskowice gmina Prabuty, jest kompletne i nie wnosi się sprzeciwu do wykonania planowanych robót objętych w/w zgłoszeniem, zgodnie z projektem stanowiącym załącznik nr 1 do zgłoszenia.

z up. Starosty Kwidzyńskiego

Starszy Inspektor
Wydziału Architektury i Budownictwa

Katarzyna Goworowska-Bień

Otrzymują:

1. ENERGA OPERATOR S.A., Oddz. w Olsztynie Pełnomocnik – Tomasz Kasprowicz,
2. A/a, sporz. K. Goworowska-Bień (tel. 55 646 50 48)

Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kwidzynie,
2. Urząd Miasta i Gminy Prabuty,

Starostwo Powiatowe w Kwidzynie,
ul. Kościuszki 29b, 82-500 Kwidzyn,
tel. 55 646 50 00, fax. 55 646 50 02
www.powiatkwidzynski.pl;
<http://bip.powiatkwidzynski.pl/>

STAROSTA KWIDZYŃSKI

Kwidzyn, dnia 17.08.2026r.

WA.6743.386.1.2026

DECYZJA

Na podstawie art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2026.524 tekst jednolity ze zmianami) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2025.1691 tekst jednolity), po dokonaniu zgłoszenia dnia 23.07.2026r. robót budowlanych,

Starosta Kwidzyński zobowiązuje

Inwestora – Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, do geodezyjnego wyznaczenia w terenie projektowanego przyłącza kablowego nn - 0,4kV a po jego wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej jego położenie w gruncie.

UZASADNIENIE

Dnia 23.07.2026r. Pan Tomasz Kasprowicz, zgłosił do tut. Starostwa, w imieniu Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie, zgłoszenie dotyczące robót budowlanych, polegających na wykonania wcinki w kabel 0,4 kV wraz z rozdzielnicą kablową oraz budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową na działkach geodezyjnych nr 289, 290/1, 290/3, 290/4 obręb Laskowice gmina Prabuty.

Zgodnie z art. 30 ust. 5, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 i 23 ustawy Prawo budowlane, przed przystąpieniem do wykonania tego rodzaju robót, Inwestor zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia w tut. Wydziale. Inwestor dopełnił tego obowiązku, a zgłoszenie planowanych robót przyjęto bez uwag.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 Prawa budowlanego obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz obiekty, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4, 10 i 23, podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej położenie ich na gruncie. Wobec powyższego, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Starosty Kwidzyńskiego w terminie 14 dni od jej doręczenia (art. 129 § 1 i § 2 Kpa).

z up. Starosty Kwidzyńskiego

Starszy Inspektor
Wydziału Architektury i Budownictwa

Katarzyna Obwołowska-Bień

Starostwo Powiatowe w Kwidzynie,
ul. Kościuszki 29b, 82-500 Kwidzyn,
tel. 055 646 50 00, fax. 055 646 50 02
www.powiatkwidzynski.pl;
<http://bip.powiatkwidzynski.pl/>



Prabuty, dnia 01.07.2026r.

GPG.7012.2.31.2026

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r, poz. 889), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2025r., poz. 1691) po rozpatrzeniu wniosku pełnomocnika Pana Tomasza Kasprowicz reprezentującego firmę Biuro Projektowe „ELTOM”, ul. Kwidzyńska 9, 14-200 Ilawa, działającej z udzielonego pełnomocnictwa przez Inwestora – ENERGA – Operator S.A. Oddział w Olsztynie z dnia 01.06.2026r. (data wpływu dn. 22.06.2026r.)

zezwalam

oraz uzgadniam lokalizację budowy przyłącza kablowego energetycznego nn 0,4 kV dla budynku jednorodzinnego (dz. nr 290/4) zlokalizowanego w miejscowości Laskowice, gm. Prabuty w:

1) pasie drogowym drogi gminnej:

- **nr 248027G** droga Laskowice – Szramowo – dz. nr **289** obr. geod. Laskowice, gm. Prabuty,

stanowiąca własność Miasta i Gminy Prabuty, jak zaznaczono w projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500 na następujących warunkach:

1. Uzgadnia się budowę, zgodnie z dołączonym załącznikiem mapowym x1.
2. Przeście pod drogą o nawierzchni asfaltowej należy wykonać metodą bezwykopową, bez naruszenia konstrukcji nawierzchni.
3. Projektowane złącza kablowo-pomiarowe umiejscowić w działce prywatnej przy granicy z działką drogową.
4. Prace wykonywać bez wstrzymywania lub ograniczania ruchu drogowego.
1. Po wykonaniu robót związanych z budową przyłącza, pas drogowy należy przywrócić do stanu pierwotnego, łącznie z prawidłowym zagęszczeniem wykopów, odtworzeniem nawierzchni oraz wszystkich innych zniszczonych podczas robót elementów pasa drogowego Ponadto zobowiązuje się inwestora do odtworzenia rowu przydrożnego oraz utwardzenia pobocza warstwą kruszywa lub destruktem asfaltowym.
2. Przed i po inwestycji należy przeprowadzić zdjęciową inwentaryzację pasa drogowego - zdjęcia dołączyć do odbioru pasa drogowego.
3. Lokalizacja przyłącza nie może zmniejszyć stateczności i nośności podłoża, nawierzchni oraz naruszyć istniejących urządzeń odwadniających.
4. Jeżeli budowa, przebudowa przyłącza wymaga przełożenia urządzenia koszt jego przełożenia ponosi właściciel.
5. Budowa przyłącza nie może naruszać prawa własności stron trzecich, a za jego naruszenie odpowiada Inwestor.

Zgodnie z postanowieniami art. 3 pkt. 11, art. 32 ust. 4 pkt.2 i art. 33 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane, niniejsze pismo stanowi dla Inwestora podstawę do oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania gruntem na cele budowlane, w zakresie wynikającym z niniejszego uzgodnienia.

Inwestor otrzyma zgodę na wejście w teren w formie decyzji po złożeniu stosownego



wniosku zgodnie z art. 40 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r, poz. 889).

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji, gdyż jest ona zgodna z wnioskiem strony.


POUCZENIA

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy:

1. dokonać czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
2. uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

Od niniejszej decyzji Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Pełnomocnik Burmistrza
Miasta i Gminy Prabuty
ds. Gospodarki, Inwestycji,
Zamówień Publicznych i Promocji
mgr inż. Wojciech Dołęgowski

Załącznik:

1. Plan zagospodarowania terenu skala 1:500 (x1).

Otrzymują:

1. Adres j.w
2. 8/8 S. Lesik 552624152

1) Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty, którego siedzibą jest Urząd Miasta i Gminy w Prabutach, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, tel. 55 278 20 02, email: biuro@prabuty.pl.
2) Cel: wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wynikających z funkcji zarządcy dróg gminnych. Dotyczy osób występujących jako strony w postępowaniu administracyjnym.
3) Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2025, poz. 889)
4) Dane będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
5) Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych.