

ENERGA-OPERATOR SA

Oddział w Koszalinie

UL. MORSKA 10, 75-950 KOSZALIN

WYTYCZNE PROGRAMOWE

Budowa odcinka linii kablowej 15kV w zamian odcinka magistrali linii napowietrznej nr 219 od stacji transf. nr T520685 do słupa nr 246 wraz z odgałęzieniem do słupa nr 233.

Budowa ZKSN - 3, w m. Świerczyna, gm. Wierzchowo

NR WYT.:

26/217/DRA/SN/5MMPR

NR ZAD. INWEST.:

OBMBS/52/26588

OPRACOWANO W:

WYDZIAŁ PRZYŁĄCZEŃ I ROZWOJU, 5MMPR

OPRACOWAŁ:

JAN ANIOŁ, 5MMPR

Inżynier ds. Rozwoju Sieci

Jan Anioł

SPRAWDZIŁ:

WOJCIECH WÓJCIK, 5MMPR

Inżynier ds.
Rozwoju Sieci

Wojciech Wójcik

ZATWIERDZIŁ:

Kierownik
Biura Majałku Sieciowego

Andrzej Bajer

Data:

15.12.2026

SPIS TREŚCI

1.	Wymagania techniczne	2
2.	Przedmiot opracowania	2
3.	Lokalizacja przedmiotu wytycznych	2
4.	Stan istniejący	2
5.	Stan planowany / zakres prac	3
6.	Rzeczowy zakres prac	4
7.	Wymagania dodatkowe	4
8.	Informacje dodatkowe	4
8.1.	Uzgodnienie dokumentacji w Energa-Operator S.A. Oddział w Koszalinie	4
8.2.	Zmiany i odstępstwa	5
8.3.	Parametry zwarciove rozdzielni 15kV w GPZ Złoceniec	5
8.4.	Weryfikacja lokalizacji inwestycji na obszarze objętym zespólną instalacją uziemiającą (ZIU)	5
9.	Spis załączników	5

1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objętego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi być zgodna z:

- 1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz pozostałymi, obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
- 2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiązującymi u Zamawiającego, dostępnymi na stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urządzenia:

- 1) muszą posiadać certyfikaty zgodności wystawione przez niezależne akredytowane jednostki certyfikujące i/lub protokoły badań typu wykonanych przez niezależne akredytowane laboratoria,
- 2) muszą spełniać wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejścia w zakresie podanym w Dyrektywach

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka linii kablowej 15kV w zamian odcinka magistrali linii napowietrznej nr 219 od stacji transf. nr T520685 do słupa nr 246 wraz z odgałęzieniem do słupa nr 233, w m. Świerczyna, gm. Wierzchowo.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

Inwestycję należy realizować zgodnie z pozyskanymi przez jednostkę projektową tytułami prawnymi do nieruchomości w oparciu o koncepcję przedstawioną na planach sytuacyjnych.

Cały zakres inwestycji objęty przedmiotowymi Wytycznymi Programowymi zlokalizowany jest na terenach obrębu geodezyjnego nr 320305_2.0092 Świerczyna obszaru miejscowości Świerczyna, gm. Wierzchowo.

4. Stan istniejący

Charakterystyka stanu istniejącego odcinka linii napowietrznej 15kV nr 219/000/60		
Dane ogólne dla obiektu		Uwagi/Komentarze
Rok budowy	1977	Zgodnie z KOMIT
Nr linii	219	Zgodnie z KOMIT
Typ	3xAFL-6	Zgodnie z KOMIT
Przekrój	50mm ²	Zgodnie z KOMIT
Nazwa linii	Ciąg liniowy „GPZ Złocieniec-Świerczyna”	Zgodnie z KOMIT
Sposób zasilania	Rozdzielnia 15kV w GPZ Złocieniec	Zgodnie z KOMIT

Charakterystyka stanu istniejącego odcinka linii napowietrznej 15kV nr 219/000/58		
Dane ogólne dla obiektu		Uwagi/Komentarze
Rok budowy	1977	Zgodnie z KOMIT
Nr linii	219	Zgodnie z KOMIT
Typ	3xAFL-6	Zgodnie z KOMIT
Przekrój	35mm ²	Zgodnie z KOMIT
Nazwa linii	Ciąg liniowy „GPZ Złocieniec-Świerczyna”	Zgodnie z KOMIT

Budowa odcinka linii kablowej 15kV w zamian odcinka magistrali linii napowietrznej nr 219 od stacji transf. nr T520685 do słupa nr 246 wraz z odgałęzieniem do słupa nr 233. Budowa ZKSN - 3, w m. Świerczyna, gm. Wierzchowo

Sposób zasilania	Rozdzielnia 15kV w GPZ Złocieniec	Zgodnie z KOMIT
------------------	-----------------------------------	-----------------

Charakterystyka stanu istniejącego odcinka linii napowietrznej 15kV nr 219/025/01		
Dane ogólne dla obiektu		Uwagi/Komentarze
Rok budowy	1977	Zgodnie z KOMIT
Nr linii	219	Zgodnie z KOMIT
Typ	3xAFL-6	Zgodnie z KOMIT
Przekrój	50mm ²	Zgodnie z KOMIT
Nazwa linii	Ciąg liniowy „Świerczyna wieś”	Zgodnie z KOMIT
Sposób zasilania	Rozdzielnia 15kV w GPZ Złocieniec	Zgodnie z KOMIT

Charakterystyka stanu istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4kV nr 20840 „Świerczyna Tartak”		
Dane ogólne dla obiektu		Uwagi/Komentarze
Rok budowy	1974	Zgodnie z KOMIT
Nr obiektu	20840	Zgodnie z KOMIT
Typ	Wieżowa	Zgodnie z KOMIT
Moc transformatora	630kVA	Zgodnie z KOMIT
Ilość obwodów 0,4kV	4	Zgodnie z KOMIT
Sposób zasilania	Linia 15kV nr 219 „GPZ Złocieniec-Świerczyna”	Zgodnie z KOMIT

Charakterystyka stanu istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4kV nr T520685 „Świerczyna Wieś”		
Dane ogólne dla obiektu		Uwagi/Komentarze
Rok budowy	1974	Zgodnie z KOMIT
Nr obiektu	T520685	Zgodnie z KOMIT
Typ	STS 20/250	Zgodnie z KOMIT
Moc transformatora	250kVA	Zgodnie z KOMIT
Ilość obwodów 0,4kV	4	Zgodnie z KOMIT
Sposób zasilania	Linia 15kV nr 219 „Świerczyna wieś”	Zgodnie z KOMIT

5. Stan planowany / zakres prac

- Budowa linii kablowej typu 3xXRUHAKXS1 150/25mm² pomiędzy proj. ZKSN1-3 a proj. słupem nr 233 o łącznej długości ok. 0,05 km
- Budowa linii kablowej typu 3xXRUHAKXS1 150/25mm² pomiędzy proj. ZKSN-3 a proj. ZKSN2-3 o łącznej długości ok. 0,4 km
- Budowa linii kablowej typu 3xXRUHAKXS1 150/25mm² pomiędzy proj. ZKSN2-3 a proj. słupem nr 246 o łącznej długości ok. 0,48 km
- Budowa linii kablowej typu 3xXRUHAKXS1 70/25mm² pomiędzy proj. ZKSN1-3 a stacją transf. nr T520685 „Świerczyna Wieś” o łącznej długości ok. 0,12 km
- Budowa linii kablowej typu 3xXRUHAKXS1 70/25mm² pomiędzy proj. ZKSN1-3 a stacją transf. nr 20840 „Świerczyna Tartak” o łącznej długości ok. 0,06 km,
- Budowa słupa 15kV nr 233 w linii 15kV nr 219 wraz z rozłącznikiem 15kV w zamian słupa nr 233- należy dostosować słup z rozłącznikiem do obowiązującej instrukcji IOBP (konieczność zachowania odpowiedniej odległości pomiędzy głowicą kablową a rozłącznikiem zgodnie z IOBP obowiązującej w Energa - Operator S.A.) w projekcie mają się znaleźć sylwetki tych słupów z naniesionymi wymiarami. (głowica - rozłącznik);

Budowa odcinka linii kablowej 15kV w zamian odcinka magistrali linii napowietrznej nr 219 od stacji transf. nr T520685 do słupa nr 246 wraz z odgałęzieniem do słupa nr 233. Budowa ZKSN - 3, w m. Świerczyna, gm. Wierzchowo

- Budowa słupa 15kV nr 246 w linii 15kV nr 219 wraz z rozłącznikiem 15kV w zamian słupa nr 246- należy dostosować słup z rozłącznikiem do obowiązującej instrukcji IOBP (konieczność zachowania odpowiedniej odległości pomiędzy głowicą kablową a rozłącznikiem zgodnie z IOBP obowiązującej w Energa - Operator S.A.) w projekcie mają się znaleźć sylwetki tych słupów z naniesionymi wymiarami. (głowica - rozłącznik);
- Budowa złącza kablowego ZKSN1-3 bez telesterowania w pasie drogowym nr 417/2 w obrębie 320305_2.0092 Świerczyna
- Budowa złącza kablowego ZKSN2-3 bez telesterowania w pasie drogowym nr 417/3 w obrębie 320305_2.0092 Świerczyna
- Demontaż linii napowietrznej 15kV nr 219 na odcinku od stacji transf. nr T520685 do słupa nr 246 wraz z odgałęzieniem do słupa nr 233 o łącznej długości ok. 1,13 km,

Zakres prac przedstawiono orientacyjnie na załączonym planie sytuacyjnym

6. Rzeczowy zakres prac

Lp.	Nazwa	J.m.	Ilość
1.	Budowa linii kablowej typu 3x XRUHAKXS1 1x150 mm ²	km	0,93
2.	Budowa linii kablowej typu 3x XRUHAKXS1 1x70 mm ²	km	0,18
3.	Budowa słupa 15kV z rozłącznikiem ręcznym	szt.	2
4.	Budowa ZKSN-3 bez telesterowania	szt.	2
5.	Demontaż linii napowietrznej 15kV	km	1,13

7. Wymagania dodatkowe

- Wykonawca zamówienia, na etapie przystąpienia do realizacji inwestycji, uzgodni z Działem Zarządzania Eksploatacją w RD w Drawsku Pomorskim, które urządzenia po zdemontowaniu należy zezłomować.
- Wszelkie zmiany i odstępstwa od niniejszych wytycznych należy uzgodnić w Wydziale Przyłączeń i Rozwoju oraz Rejonie Dystrybucji. Istotne zmiany i odstępstwa wymagają sporządzenia notatki służbowej.
- Pozyskiwanie tytułów prawnych na potrzeby opracowywanego projektu budowlanego należy uzyskać na podstawie obowiązujących w EOP Oddział w Koszalinie „Szczegółowych wytycznych nabywania praw do nieruchomości dla projektowanych liniowych urządzeń elektroenergetycznych”.
- Prace ziemne realizowane w odległości poniżej 3 m od pni istniejących drzew oraz w odległości poniżej 1 m od istniejących krzewów wykonywać ręcznie, z zachowaniem głównych korzeni w świetle wykopu. Niezachowanie powyższej zasady może skutkować nałożeniem kary za zniszczenie drzew lub krzewów w trybie decyzji administracyjnej. W przypadku braku możliwości spełnienia ww. warunku, wykonanie wykopu będzie możliwe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu decyzji – zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

8. Informacje dodatkowe

8.1. Uzgodnienie dokumentacji w Energa-Operator S.A. Oddział w Koszalinie

W celu dokonania uzgodnień projektowych wykonawca dokumentacji składa ją do kancelarii EOP Oddział w Koszalinie ul. Morska 10, 75-950 Koszalin, która następnie zostanie przekierowana do Wydziału Dokumentacji Energetycznej.

W/w komórka odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacji zależnie od zakresu wytycznych z poszczególnymi komórkami EOP w Centrali, Oddziałach lub Rejonach Dystrybucji, zgodnie z wewnętrzną procedurą - decyzję w tym względzie podejmuje Kierownik komórki ds. dokumentacji energetycznej.

Budowa odcinka linii kablowej 15kV w zamian odcinka magistrali linii napowietrznej nr 219 od stacji transf. nr T520685 do słupa nr 246 wraz z odgałęzieniem do słupa nr 233. Budowa ZKSN - 3, w m. Świerczyna, gm. Wierzchowo

Dokumentacja kierowana jest do następujących komórek opiniujących w EOP:

Punkty wytycznych	Komórki EOP		
	Centrala	Oddział w Koszalinie	Rejon Dystrybucji
Pkt. 5	x	5MMPR	52MMD

Kierownik komórki ds. dokumentacji energetycznej, w zależności od potrzeb, może rozszerzyć listę komórek weryfikujących.

8.2. Zmiany i odstępstwa

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastąpiła konieczność zastosowania rozwiązań technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegających od Standardów Technicznych w Energa-Operator S.A. lub pojawiła się konieczność zastosowania dodatkowych elementów nieuwzględnionych w wytycznych lub wyjaśnienia wątpliwości w zakresie rozwiązania technicznego należy kontaktować się z autorem wytycznych programowych. Zastosowanie rozwiązań nieuwzględnionych w standardach wymaga uzyskania odstępstwa. Uzyskanie odstępstwa leży po stronie komórki opracowującej wytyczne programowe.

8.3. Parametry zwarciove rozdzielni 15kV w GPZ Złoceniec

Nazwa	Szyony 110 kV		Transf. 110/15 kV						Szyony 15 kV				Max t _{zw}
stacji	U _n [kV]	S _{zw} [MVA]	J _{zw-3f} [A]	J _{zw-1f} [A]	X ₁ [om]	moc [MVA]	u _{zw} [%]	X _{T(110)} [om]	U _n [kV]	S _{zw} [MVA]	J _{zw-3f} [A]	X _{zw} [om]	na L-15kV
Złoceniec	110	831	4364	4155	16,02	16	11,22	92,74	15	121	4675	2,04	1,5 sek

Obiekt	Sekcja	Dławik 1 [prąd]	Dławik 1 zaczepl n	Dławik 2 [prąd]	Dławik 2 zaczepl n	I _{cs} [A]	J _{res} [A]	Roztrojenie sieci 10%	I _{awsc} [A]	t _z [s]	Praca transform
GPZ Złoceniec	1	60	1	60	1	96	24,0	25,0%	20	5	Ciągła
GPZ Złoceniec	2	52,5	2	52,5	2	120	-15,0	-12,5%	20	5	

8.4. Weryfikacja lokalizacji inwestycji na obszarze objętym zespólną instalacją uziemiającą (ZIU)

Inwestycja zlokalizowana na obszarze objętym zespólną instalacją uziemiającą (ZIU) – TAK / NIE*

* niepotrzebne skreślić

9. Spis załączników

1. Plan przebudowy

L. 219

**Demontaż odcinka linii napowietrznej
15 kV nr 219
od stacji Świerczyna Wola nr T520685
o długości ok. 1,13 km**

**Budowa odcinka linii kablowej
15 kV nr 219
od ZKSN1-3 do stacji Świerczyna Wola nr T520685
o długości ok. 0,12 km**

**Budowa przy granicy drogi
stupa 15 kV nr 246 typu E
z rozłącznikiem ręcznym
wraz z osprzętem do podejścia kablowego**

**Budowa odcinka linii kablowej
15 kV nr 219
od stupa nr ZKSN2-3 do proj stupa
nr 246
o długości ok. 0,48 km**

**Budowa odcinka linii kablowej
15 kV nr 233
od ZKSN1-3 do stupa nr 233
o długości ok. 0,05 km**

**Budowa stupa 15 kV nr 233 typu E
z rozłącznikiem ręcznym
wraz z osprzętem do podejścia kablowego**

**Budowa odcinka linii kablowej
15 kV nr 219
od stupa nr ZKSN1-3 do ZKSN2-3
o długości ok. 0,4 km**

**Budowa odcinka linii kablowej 15kV nr 219
od ZKSN2-3 do stacji Świerczyna Tartak nr 20840
o długości ok. 0,06 km**

Budowa ZKSN1-3

Budowa ZKSN2-3

Świerczyna Wola

Świerczyna Tartak 20840