Załącznik A: Schemat linii nn „Wołuszewo 8" obw.100, 400 – stan planowany

Stacja SN/nn [T961683] „Wołuszewo 8" obw.100, 400

Obwód 100

- Od stan. 101 do stan. 111 istn. przewody gołe wymienić na przewód izolowany AsXSn 4x95mm2 dł. ok. L=420/437m
- Wymiana słupów na wirowane typu E o odpowiednich wysokościach oraz siłach wierzchołkowych szt. 10

Obwód 400

- Od stan. 401 do stan. 403 istn. przewody gołe wymienić na przewód izolowany AsXSn 4x95mm2 dł. ok. L=92/100m
- Od stan. 401 do stan. 401/3 istn. odcinek linii napowietrznej przeznaczyć do demontażu i zaprojektować linię kablową YAKXS 4x120mm2 od istn. stan. 401/3 do proj. złącza kablowego nr Z9637264 (obw. 500) dł. ok. 70/82m
- Wymiana słupów na wirowane typu E o odpowiednich wysokościach oraz siłach wierzchołkowych szt. 2
- Demontaż słupów nn szt. 2

Obwód 100 i 400

- Istniejące przyłącza gołe AL oraz typu YADYn wymienić na przewody AsXSn o przekroju 25mm2.
- Istniejące przyłącza napowietrzne izolowane AsXSn oraz kablowe przedłużyć wg potrzeb za pomocą przewodu o tym samym przekroju za pomocą dedykowanych złączek przewodowych.
- Na obw. 100 i 400 zaprojektować ograniczniki przepięć zgodnie ze standardami technicznymi EOP.

UWAGI:

- **Na użytkach rolnych i skrzyżowaniach z drogami stosować słupy o wysokości 12m.**
- **Stosować słupy wirowane typu E**
- **Na obw. 400 podwieszony jest światłowód.**

