I. FORMAT DANYCH OPISUJĄCYCH PLIK INSPEKCJI (SHP)

NUMER	INTEGER	NOT NULL,	
NUMER LINII	CHAR(30)	NOT NULL,	
NAZWA LINII	CHAR(30)	NOT NULL,	
OBIEKT	CHAR(30	NOT NULL,	
OGLĘDZINY	CHAR(30	NOT NULL,	
DODATKOWE INFORMACJE		NULL,	
PRIORYTET		NOT NULL,	
Y	CHAR(12)	NOT NULL,	
X	CHAR(12)	NOT NULL,	
NAZWA PLIKU		NOT NULL,	
ŚCIEŻKA		NOT NULL,	
CZAS ZDJĘCIA		NULL,	

Przykład

NUMER	NUMER LINII	NAZWA LINII	OBiEKT	OGLĘDZINY	DODATKOWE INFORMACJE	PRIORYTET	Y	X	NAZWA PLIKU	ŚCIEŻKA	CZAS ZDJĘCIA
0			Przewody odgromowe	Budowa linii, Odłącznik		5	6467476,918922	6021103,510512	415_0.jpg	file://C:\Users\postgres\Qsync\obloty-inspection sn\415_0.jpg	20140515 13:04

II. FORMAT DANYCH OPISUJĄCYCH OBIEKTY ZWEKTORYZOWANE (SHP)

1. Opis atrybutów pliku SHP Przewody

'Typ_sieci'	WN lub SN
'NrPrzewodu'	numer przewodu fazowego (C1, C2, C3,C4.....) oraz odgromowego (G1, G2, G3, G4....)
'Xp'	współrzędna X zaczepienia przewodu przy pierwszym słupie, układ 2000 strefa 6
'Yp'	współrzędna Y zaczepienia przewodu przy pierwszym słupie, układ 2000 strefa 6
'Zp'	współrzędna Z zaczepienia przewodu przy pierwszym słupie, układ 2000 strefa 6
'Xk'	współrzędna X zaczepienia przewodu przy drugim słupie, układ 2000 strefa 6
'Yk'	współrzędna Y zaczepienia przewodu przy drugim słupie, układ 2000 strefa 6
'Zk'	współrzędna Z zaczepienia przewodu przy drugim słupie, układ 2000 strefa 6
'Xs'	współrzędna X na środku przewodu, układ 2000 strefa6
'Ys'	współrzędna Y na środku przewodu, układ 2000 strefa6
'Zs'	współrzędna Z na środku przewodu, układ 2000 strefa6
'ugiecie'	strzałka zwisu
'relacja'	nazwa linii
'Odcinek'	nazwa przęsła

2. Opis atrybutów pliku SHP Oś linii

'RELACJA'	nazwa linii
'dlugosc'	długość przęsła w metrach
'azymut'	azymut przęsła w stopniach, minutach, sekundach
'przeslo'	nazwa przęsła

TEMP_PRZ' - temperatura przewodu w chwili oblotu	
'TYP_PRZEW'	typ i przekrój przewodu fazowego
'TYP_P_ODG'	typ i przekrój przewodu odgromowego
'NAZW_OGD'	nazwa odgałęzienia (w przypadku linii SN)
'NUM_ODG'	numer odgałęzienia (w przypadku linii SN)

3. Opis atrybutów pliku SHP Slupy

'Numer_slup'	numer słupa
'Typ_slupa'	typ słupa: przelotowy P lub mocny ON
'Typ sieci'	WN lub SN
'H_slupa'	wysokość słupa
'Xp'	współrzędna X podstawy słupa, układ 2000 strefa 6
'Yp'	współrzędna Y podstawy słupa, układ 2000 strefa 6
'Zp'	współrzędna Z podstawy słupa, układ 2000 strefa 6
'Xk'	współrzędna X teoretycznego wierzchołka słupa, układ 2000 strefa 6
'Yk'	współrzędna Y teoretycznego wierzchołka słupa, układ 2000 strefa 6
'Zk'	współrzędna Z teoretycznego wierzchołka słupa, układ 2000 strefa 6
'Xt'	współrzędna X faktycznego wierzchołka słupa, układ 2000 strefa 6
'Yt'	współrzędna Y faktycznego wierzchołka słupa, układ 2000 strefa 6
'Zt'	współrzędna Z faktycznego wierzchołka słupa, układ 2000 strefa 6
'dKat'	kąt wychylenia miedzy faktyczną a teoretyczną osia słupa
'dPion'	odległość 2D miedzy faktyczną a teoretyczną osia słupa
'relacja'	nazwa linii
‘OBJECTID’	numer ID z systemu KOMIT
'Numer_odc'	Numer odcinka z systemu KOMIT